

## MX306

## 帶BMP的3聲道DJ混音器

- ▶ 3路Phono唱盤，3路Line高電平和3路Mic麥克風輸入
- ▶ BMP顯示&節拍補償指示燈
- ▶ 帶Cue監聽/Program音樂音場控制的監聽按鈕
- ▶ 各音樂聲道帶增益控制的3段等化器(-30dB ~ +15dB)
- ▶ 12V BNC鵝頸形燈座連接器
- ▶ 麥克風優先按鈕開關



## 功能：

- ▶ 3路Phono唱盤，3路Line高電平和3路Mic麥克風輸入
- ▶ BMP顯示
- ▶ 節拍補償指示燈
- ▶ 麥克風優先按鈕開關
- ▶ 帶Cue監聽/Program音樂音場控制的監聽按鈕
- ▶ 各音樂聲道帶增益控制的3段等化器(-30dB ~ +15dB)
- ▶ Master主和DJ控制臺輸出音量控制
- ▶ 帶平衡式控制的Master主輸出
- ▶ Master主和監聽音量LED輸出顯示
- ▶ 12V BNC鵝頸形燈座連接器
- ▶ 內建電源供應
- ▶ 加長耐用的交叉衰減滑杆並可替換

MX306是3聲道的DJ混音器，擁有9路輸入（3路Phono唱盤，3路Line高電平和3路Mic麥克風）和增益控制，均帶3段系統等化器。主電平LED音量表和節拍指示燈使得音樂完全交由您掌控。同樣還配有麥克風優先開關，監聽按鈕，耳機插座，以及12V燈座插孔。MX306非常適用於中小型俱樂部。

## 規格

	<b>MX 306</b>
輸入	3 phono, 3 line, 3 mic
輸出	1 master, 1 rec RCA 1 booth輸出
最小輸入電壓	
唱盤	3.2mV RMS, 47kOhms
高電平訊號	150mV RMS, 47kOhms
麥克風	3mV RMS, 2.2kOhms
輸出電壓	
高電平訊號	最大 7V RMS
耳機	0.4V
頻率範圍	+/-3 dB
唱盤	20Hz ~ 2KHz
高電平訊號	10Hz ~ 50KHz
麥克風	20Hz ~ 20KHz
失真	<0.05%
信噪比	
唱盤	-50dB
高電平訊號	-64dB
麥克風	-60dB
麥克風優先削減	-14dB
耳機阻抗	8 Ohms
音調控制	
高音	40KHz,-30dB ~ 15dB
中音	1KHz,-30dB ~ 15dB
低音	40Hz,-30dB ~ 15dB
尺寸(寬 x 深 x 高)	254x 320 x99 (mm)
重量	3.5 (kg)
電源	115/230V, 50/60Hz
功耗	30 W