

POWERPOD 1062 FR

600W帶DFX，回授消除器和USB答錄機+播放器的10聲道功放混音器

- ▶ Main L/R或Mono/Monitor 300W+300W(4Ω)立體聲功放
- ▶ 自動回授消除器
- ▶ USB答錄機 + 播放器
- ▶ 32/40位元數位多重效果處理器，可提供16種音樂效果——每種效果均設有一個用戶自定參數



功能：

- ▶ Main L/R或Mono/Monitor 300W+300W(4Ω)立體聲功放
- ▶ 自動回授消除器
- ▶ USB答錄機 + 播放器
- ▶ 32/40位元數位多重效果處理器，可提供16種音樂效果——每種效果均設有一個用戶自定參數
- ▶ 9路平衡式麥克風輸入和12路1/4" Phone端子輸入
- ▶ 2路Super Hi-Z(1/4")輸入可用于高阻抗樂器的直接輸入
- ▶ +48V幻象電源用於電容式麥克風
- ▶ Main L/R和Monitor或Main L/R帶IN/OUT切換開關的兩組8段圖示等化器
- ▶ 各聲道3段等化器
- ▶ 麥克風輸入聲道噪音濾波器
- ▶ 聲道1至6 PAD音量衰減控制
- ▶ 各輸入聲道Monitor監聽和Effect效果輸出

Phonic Powerpod 1062 FR是一款多功能的功放混音器，擁有便攜且持久耐用的設計。Powerpod 1062 FR的內置立體聲功放既可橋接也可跳接。Super Hi-Z(1/4")輸入可連接額外的吉他和其​​他樂器。USB答錄機同樣也是內置的，可將Main Mix主混音存儲至任意標準的USB存儲設備。Powerpod 1062 FR還可提供帶16種預設音樂的高清數位效果，每種效果均設有一個用戶自定參數。各聲道的3段等化器和帶IN/OUT切換開關的兩組多段圖示等化器使得您可隨心所欲的駕奴您的混音。

POWERPOD I062 FR

規格:

功放聲道數	2
限幅器	2
8Ω每聲道	200
4Ω每聲道	300
8Ω橋接單聲道	無
串音(1KHz@0dBu, 頻寬20Hz至20KHz, 聲道輸入至Main L/R輸出)	
聲道靜音, 其他聲道一致	<-64dB
適度負載下的頻率響應	+0/-2dB
噪音: 頻寬20Hz至20KHz, IHF-A加權, 高電平輸入至Main L/R輸出, 所有聲道指定, 音場平衡L/R	
主輸出, 所有音量滑桿調低	<-78dBu
功放輸出, 所有音量滑桿調低	<-63dBu
總諧波失真	
功放輸出, 1KHz, 20Hz至20KHz	@100 W, 4Ω <0.5%
任意輸出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz至20KHz, 聲道輸入	<0.3%
輸入/輸出	
Lo-Z / Hi-Z聲道	8, 2路為super Hi-Z (470KΩ)
平衡式麥克風/立體聲高電平聲道	2
2T輸入	RCA
AUX輔助倒送	2 x 1/4" TRS, 平衡式
Main L/R立體聲	2 x 1/4" TRS, 非平衡式
主單聲道	無
監聽輸出	1 x 1/4" TRS, 非平衡式
AUX/EFX效果輸出	1 x 1/4" TRS, 非平衡式
耳機	TRS

錄音輸出	RCA
喇叭輸出	4 x 1/4" TRS
USB答錄機/播放器	
錄音格式	wav
最大錄音重放比特率	320 kbit/s
支援重放格式	wav, mp3
主控制區	
監聽 & AUX輔助 / EFX效果輸出主控制	2
立體聲AUX輔助倒送	1
效果倒送至監聽器	有
耳機音量控制	有
音量滑桿	Moni, Main (旋鈕式)
幻象電源	+48VDC
內置數位效果處理器	32/40位元, 16種音樂效果
踏板開關	數字效果靜音: 開/關
回授消除器	有
內置圖示等化器	2 x 7段
CMRR (1 KHz @ -60dBu, 增益最大)	80dB
聲道等化	3段, ±15dB
低頻等化	80Hz
中頻等化	2.5KHz
高頻等化	12KHz
電源要求	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60 Hz, 帶切換開關
尺寸(寬x高x深)	480x325x280 mm (18.9"x12.8"x11")
重量	21.5kg (47.4lbs)



V1.0 04/15/10
本資料內容如有變更, 恕不另行通知。

PHONIC