

POWERPOD 780 帶DFX效果的600W 7聲道功放混音器

- 兩組7段圖示等化器
- 32/40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制
- 115VAC和230VAC可切換式電源
- 可減輕機身重量的切換式電源設計



特色

- ▶ 用於Main L/R或Main/Monitor的300W + 300W /4Ω立體聲功率擴大器
- ▶ 32/40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制和腳踏開關
- ▶ 7路平衡式麥克風輸入
- ▶ 10路高電平輸入
- ▶ 直接用於樂器輸入的兩個Super Hi-Z輸入
- ▶ 3段聲道等化器
- ▶ 帶輸入/輸出控制開關的兩組7段圖示等化器，用於Main L/R或Main/Monitor
- ▶ 麥克風輸入噪音濾波器
- ▶ 聲道1~4音量衰減控制
- ▶ 1路輔助輸入
- ▶ 輸入聲道監聽和效果輸出
- ▶ +48V幻象電源
- ▶ 兩個內建限幅器
- ▶ 帶音量削減控制的錄音輸出，可進行錄音電平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切換式電源

Phonic的Powerpod Plus混音器是一系列結構緊湊，持久耐用的功放混音器。每款Powerpod Plus均內建立體聲功放，可橋接或跳接。擁有的Super Hi-Z(1/4")輸入可直接連接吉他或其他樂器。隨機的DFX，32/24位元數位效果器可提供16種預設音樂和參數控制。各聲道3段等化器和兩組多段圖示等化器的可選輸入/輸出開關使得您可隨心所欲的駕奴混音。

規格

功率放大器		
功率聲道	2	
限幅器	2	
8 Ω負載/聲道	200 W	
4 Ω負載/聲道	300 W	
輸入		
單聲道麥克風/高電平聲道	7	
Super Hi-Z(1/4")輸入	2	
錄音輸入	立體聲 RCA	
輔助倒送	1	
輸出		
喇叭輸出	5 TRS 1/4"	
主混音(高電平)輸出	1 TRS 1/4"	
輔助輸出	1 監聽器	
錄音輸出	立體聲 RCA(帶削減控制)	
聲道數		
總聲道數	7	
監聽器/效果輸出控制	2	
音量控制	旋鈕	
削減輸入/輸出	4	
主控制區		
輔助輸出控制	1 監聽器	
輔助倒送	1	
效果倒送	2	
衰减器	旋鈕(主)	
電平表	5段	
幻象電源	+48V (通用開關)	
數位效果(DFX)		
音樂	16	
效果處理器1 控制	1 音樂選擇器	
腳踏開關	開/關	

聲道等化器		
類型	3段	
範圍	+/-15 dB	
低頻	80 Hz	
中頻	2.5KHz	
高頻	12KHz	
圖示等化器		
主控制區	2x7段(可指定至於Main 1/Main 2)	
中心頻率(Hz)	60,120,360,1K,2.5K,7K,16K	
範圍	+/-12 dB	
頻率響應		
20Hz~20KHz,高電平 o/p @ +4dBu至600Ω	+0/-2 dB	
20Hz~20KHz,功率放大 o/p 1W至8Ω	+0/-2 dB	
串音 (@1KHz)臨近輸入或輸入至輸出	<-90 dB	
噪音		
主衰减	<-78 dBu	
主衰减0dB,聲道衰减	<-63 dBu	
總諧波失真(THD)		
麥克風輸入至主混音輸出@+14dBu	<0.5%	
任意輸出,1KHz@+14dBu,20Hz~20KHz,	<0.3%	
聲道輸入		
最大電平		
麥克風前置放大輸入	+10 dBu	
所有其他輸入	+22 dBu	
非平衡式輸出	+22 dBu	
電源		
主電壓	可切換	
功耗	300 W	
尺寸(寬 x 高 x 深)	471 x 265 x 275 mm (18.5" x 10.4" x 10.8")	
重量	13.5 kg (29.7 lbs)	

