

POWERPOD 1062 **PLUS** 帶DFX效果的600W 10聲道功放混音器

- 用於Main L/R或Mono/Monitor的300W + 300W/4Ω立體聲功放
- DFX, 32/40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂外加參數控制和腳踏開關功能
- 帶輸入/輸出控制開關的兩組8段圖示等化器，用於Main L/R或Main/Monitor
- 麥克風輸入噪音濾波器



特色

- ▶ 用於Main L/R或Mono/Monitor的300W + 300W / 4Ω立體聲功放
- ▶ DFX, 32/40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制和腳踏開關
- ▶ 9路平衡式麥克風輸入
- ▶ 12路高電平輸入
- ▶ 直接用於樂器輸入的兩個Super Hi-Z輸入
- ▶ 3段聲道等化器
- ▶ 帶輸入/輸出控制開關的兩組8段圖示等化器，用於Main L/R或Main/Monitor
- ▶ 麥克風輸入噪音濾波器
- ▶ 聲道1~6音量衰減控制
- ▶ 輸入聲道監聽和效果輸出
- ▶ +48V幻象電源
- ▶ 兩個內建限幅器
- ▶ 帶音量削減控制的錄音輸出，可進行錄音電平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切換式電源

Phonic的Powerpod Plus混音器是一系列結構緊湊，持久耐用的功放混音器。每款Powerpod Plus均內建立體聲功放，可橋接或跳接。擁有的 Super Hi-Z (1/4") 輸入可直接連接吉他或其他樂器。隨機的DFX, 32/24位元數位效果器可提供16種預設音樂和參數控制。各聲道3段等化器和兩組多段圖示等化器的可選輸入/輸出開關使得您可隨心所欲的駕奴混音。

規格

功率放大器,輸出功率W @THD<0.5%,1KHz	
功率聲道數	2
限幅器	2
8Ω 每聲道	245
4Ω 每聲道	300
輸入	
低阻抗/高阻抗聲道	6,2個帶高阻抗(470KΩ)
平衡麥克風/高電平聲道	3
2T輸入	1x迷你立體&2xRCA
輔助倒送	2x1/4" TS(立體),平衡
輸出	
Main 輸出	2x1/4" TS(立體),非平衡
Monitor 輸出	1x1/4"TS,非平衡
Efx 輸出	1x1/4"TS,非平衡
REC輸出	一對,RCA&迷你立體
喇叭輸出	5x1/4"TS
聲道帶	
監聽/效果輸出控制	2
音場/平衡控制	是
音量控制	旋鈕
削減輸入/輸出	聲道1-6
主控制	
輔助倒送	1,立體
效果倒送至監聽器	是
衰減器	監聽器,Main L/R旋鈕
測量	
聲道數	3
段	5
幻象電源供應	
開關	球形
數位效果處理器	32/40位元DSP效果,16種程式帶參數控制
圖形等化器	2x8段
中心頻率	80, 160, 315, 630, 1.85K, 2.5K, 5K, 10K Hz
範圍	±12dB

噪音 頻寬20Hz-20KHz,IHF-A加權,高電平輸入至Main L/R輸出,所有聲道分配,球狀L/R	
主輸出,所有衰減器衰減	<-78dBu
功放輸出,所有衰減器衰減	<-63dBu
THD	
功率輸出,1KHz,20Hz-20KHz	@ 187.5W,4Ω <0.5%
任意輸出,1KHz@+14dBu,20Hz-20KHz,聲道輸入	<0.3%
CMRR(1KHz@-60dBu,增益最大)	80dB
串音 (1KHz@0dBu,頻寬20Hz-20KHz,聲道至Main L/R輸出)	
聲道衰減,其他聲道一致	<-63dB
聲道削減,其他聲道一致	<-64dB
頻率響應 (麥克風輸入至輸出)	
20Hz-20KHz,高電平o/p @+4dBu至600Ω	+0/-2dB
20Kz-20KHz,功率放大o/p 1W至8Ω	+0/-2dB
最大電平	
麥克風前置放大輸入	+10dBu
所有其他輸入	+22dBu
非平衡輸出	+22dBu
阻抗	
低阻抗(麥克風輸入)	2.2KΩ
高阻抗輸入(高電平輸入)	5KΩ
極高阻抗(高電平輸入)	470KΩ
所有其他輸入(除插入點)	>10KΩ
RCA 2T輸出	1.2KΩ
所有其他輸出	560Ω
均衡	
低頻均衡	80Hz
中頻均衡	2.5KHz
高頻均衡	12KHz
噪音濾波器	75Hz,18dB/oct
腳踏開關	
麥克風前置放大E.I.N	數字效果削減:開/關
150Ω終端,最大增益	<-122dBm
功率消耗(平均最大)	
電源要求	115/230VAC可切換,50/60Hz
重量	
尺寸(寬x高x深)	14 kg (30.8 lbs)
	471x285x275mm (18.5" x 11.2" x 10.8")



後面板

PHONIC