

POWERPOD 740 帶DFX效果的440W 7聲道功放混音器

- 7路平衡式麥克風輸入和10路平衡式高電平輸入
- 兩組7段圖示等化器可指定至主立體聲混音或Main/Monitor
- 32/40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制
- 115VAC和230VAC可切換式電源



特色

- ▶ 用於Main L/R或Main/Monitor (橋接單聲道，440W/8Ω) 的220W + 220W /4Ω雙聲功率擴大器
- ▶ 32/40位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制
- ▶ 7路平衡式麥克風輸入
- ▶ 10路高電平輸入
- ▶ 直接用於樂器輸入的兩個Super Hi-Z輸入
- ▶ 3段聲道等化器
- ▶ 帶輸入/輸出控制開關的兩組7段圖示等化器，用於Main 1/Main 2或Main/Monitor
- ▶ 麥克風輸入噪音濾波器
- ▶ 聲道1~4音量衰減控制
- ▶ 輔助輸入
- ▶ 輸入聲道監聽和效果輸出
- ▶ +48V幻象電源
- ▶ 兩個內建限幅器
- ▶ 帶音量削減控制的錄音輸出，可進行錄音電平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切換式電源

Phonic的Powerpod Plus混音器是一系列結構緊湊，持久耐用的功放混音器。每款Powerpod Plus均內建雙聲道功放，可橋接或跳接。擁有的Super Hi-Z(1/4")輸入可直接連接吉他或其他樂器。隨機的DFX，32/24位元數位效果器可提供16種預設音樂和參數控制。各聲道3段等化器和兩組多段圖示等化器的可選輸入/輸出開關使得您可隨心所欲的駕奴混音。

規格

功率放大器		
功率聲道		2
限幅器		2
8Ω負載每聲道		145W
4Ω負載每聲道		220W
4Ω橋接單通道		440W
輸入		
單通道麥克風/高電平聲道		7
高阻抗輸入		2
錄音輸入		立體RCA
輔助倒送		1
輸出		
喇叭輸出		5 TRS 1/4"
Main Mix(高電平)		1 TRS 1/4"
輔助輸出		1個監聽器
錄音輸出		立體RCA(帶削減控制)
聲道帶		
所有聲道帶		7
監聽器/效果輸出控制		2
聲量控制		旋鈕
PAD 輸入/輸出		4
主控制區		
輔助輸出控制		1個監聽器
輔助倒送		1
效果倒送		2
衰减器		旋鈕(Main)
電平表		5段
幻象電源供應		+48V(球形開關)
數字效果(DFX)		
程式		16
效果處理器1個控制		1個程式選擇器

腳路開關		開/關
聲道等化器		
類型		3段
範圍		+/-15dB
低頻		80Hz
中頻		2.5KHz
高頻		12KHz
圖形等化器		
主控制		2X 7段(分配至Main1/Main2)
中心頻率(Hz)		60,120,360,1K,2.5K,7K,16K
範圍		+/-12dB
頻率響應(Hz)		
20Hz-20KHz,高電平o/p@+dBu至600Ω		+0 / -2 dB
20Hz-20KHz,功率放大o/p@1W至8Ω		+0 / -2 dB
串音(@ 1KHz)臨近輸入或輸入至輸出		<-90dB
噪音		
主衰减器衰减		<-78dBu
主衰减器0dB,聲道衰减器衰减		<-63dBu
總諧波失真(THD)		
麥克風輸入至主混音輸出@ +14dBu		<0.5%,4Ω, @ 60W
任意輸出,1KHz@ +14dBu,20Hz-20KHz,聲道輸入		<0.3%
最大電平		
麥克風前置放大輸入		+10dBu
所有其他輸入		+22dBu
非平衡輸出		+22dBu
電源供應		
主電源		可切換
功率消耗		220W
尺寸(寬x高x深)		471x265x275mm (18.5"x10.4"x10.8")
重量		13.5kg(29.7lbs)



PHONIC