

## POWERPOD 885 **PLUS** 帶兩組圖示等化器和DFX效果的800W 8聲道功放混音器

- 45度斜角式外箱構造
- 可連接任選無線麥克風模組的插槽
- 可上三腳支架
- Karaoke消聲器
- 兩個可直接連接樂器的Super Hi-Z輸入



### 特色

- ▶ 45度斜角式外箱構造
- ▶ 用於Main L/R或Main/Monitor (橋接單聲道，800W/8Ω) 的400W + 400W /4Ω立體聲功率擴大器
- ▶ DFX，32位元數位多重效果處理器，擁有16種音樂效果外加參數控制，節拍延遲控制和腳踏開關插孔
- ▶ 無線麥克風模組插槽
- ▶ 8路平衡式麥克風輸入
- ▶ 10路高電平輸入
- ▶ 兩個可直接連接樂器的Super Hi-Z輸入
- ▶ 3段聲道圖示等化器 (其中兩路聲道中頻頻率可調)
- ▶ 帶回授檢測系統的2組7段圖示等化器
- ▶ 聲道1-6音量衰減控制
- ▶ 各輸入聲道監聽和效果輸出
- ▶ 立體輔助輸入
- ▶ +48V幻象電源
- ▶ Karaoke消聲器
- ▶ 可平滑高頻信號增強低頻輸出的Solid Phonic System (SPS) 擴聲系統
- ▶ 2個內建限幅器
- ▶ 兩個Speakon型連接器和可連接喇叭的5個1/4"耳機插孔

Phonic的Powerpod 865和885 Plus是結構緊湊，持久耐用斜角式功放混音器，可上三腳支架。每款Powerpod Plus均內建一個可橋接的立體聲擴大器，功率可分配至不同的輸出。擁有的Super Hi-Z輸入可直接連接吉他和其它樂器。隨機的DFX，32位元數位多重效果處理器擁有16種音樂效果，以及參數控制和腳踏開關插孔。各聲道的3段等化器和帶回授檢測功能的兩組7段圖示等化器使得您可隨心所欲的控制混音。為體現Phonic將無線技術整合至眾多的產品的承諾，Powerpod 865和885 Plus還設有可連接任選無線麥克風模組的插槽。此外，包含的消聲器可在卡拉OK應用時很好地消除的歌曲的聲樂。

規格

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 功率放大器,輸出功率W @THD<0.5%,1KHz        |                    |
| 功率聲道數                             | 2                  |
| 限幅器                               | 2                  |
| 8Ω每聲道                             | 260                |
| 4Ω每聲道                             | 400                |
| 8Ω橋接單通道                           | 800                |
| 輸入                                |                    |
| 低阻抗/高阻抗聲道                         | 6,2個帶高阻抗(470KΩ)    |
| 平衡麥克風/高電平聲道                       | 2                  |
| 2T輸入                              | 1x迷你立體&2xRCA       |
| 輔助倒送                              | 2x1/4" TS(立體),平衡   |
| 輸出                                |                    |
| Main 輸出                           | 2x1/4" TS(立體),非平衡  |
| Monitor 輸出                        | 1x1/4"TS,非平衡       |
| Efx 輸出                            | 1x1/4"TS,非平衡       |
| REC輸出                             | 2xRCA&迷你立體         |
| 喇叭輸出                              | 2xspeakon&5x1/4"TS |
| 聲道帶                               |                    |
| 監聽/效果輸出控制                         | 2                  |
| 音場/平衡控制                           | 是                  |
| 音量控制                              | 旋鈕                 |
| 削減輸入/輸出                           | 聲道1-6              |
| 主控制                               |                    |
| 輔助倒送                              | 1,立體               |
| 效果倒送至監聽器                          | 是                  |
| 衰减器                               | 監聽器,Main L/R旋鈕     |
| 測量                                |                    |
| 聲道數                               | 3                  |
| 段                                 | 5                  |
| 幻象電源供應                            |                    |
| 開關                                | 球形                 |
| 數位效果處理器                           |                    |
| 16種效果,帶1個主參數控制,節拍延時,腳踏開/關         |                    |
| 圖形均衡 w/回授檢測系統                     |                    |
| ST+1(分配至Main L/R或Main/Monitor),7段 |                    |
| 中心頻率                              |                    |
| 60,120,360,1K,2.5K,7K,16KHz       |                    |
| 範圍                                |                    |
| ±12dB                             |                    |
| 消聲器                               |                    |
| 是                                 |                    |
| 喇叭增強系統                            |                    |
| 是                                 |                    |

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 噪音:頻寬20Hz-20KHz,IHF-A加權,高電平輸入至Main L/R,所有聲道分配,球狀L/R |                |
| 主輸出,所有衰减器衰减                                         | <-78dBu        |
| 功放輸出,所有衰减器衰减                                        | <-63dBu        |
| THD                                                 |                |
| 功率輸出,1KHz,20Hz-20KHz                                | @ 200W,4Ω<0.5% |
| 任意輸出,1KHz@+14dBu,20Hz-20KHz,聲道輸入                    | <0.3%          |
| CMRR(1KHz@-60dBu,增益最大)                              | 80dB           |
| 串音(1KHz@0dBu,頻寬20Hz-20KHz,聲道至Main L/R輸出)            |                |
| 聲道衰减,其他聲道一致                                         | <-63dB         |
| 聲道削減,其他聲道一致                                         | <-64dB         |
| 頻率響應(麥克風輸入至輸出)                                      |                |
| 20Hz-20KHz,高電平o/p @+4dBu至600Ω                       | +0/-2dB        |
| 20Kz-20KHz,功率放大o/p 1W至8Ω                            | +0/-2dB        |
| 最大電平                                                |                |
| 麥克風前置放大輸入                                           | +10dBu         |
| 所有其他輸入                                              | +22dBu         |
| 非平衡輸出                                               | +22dBu         |
| 阻抗                                                  |                |
| 低阻抗(麥克風輸入)                                          | 2.2KΩ          |
| 高阻抗輸入(高電平輸入)                                        | 5KΩ            |
| 極高阻抗(高電平輸入)                                         | 470KΩ          |
| 所有其他輸入                                              | >10KΩ          |
| RCA 2T輸出                                            | 1.2KΩ          |
| 所有其他輸出                                              | 560Ω           |
| 均衡                                                  |                |
| 3段,+15dB                                            |                |
| 低頻均衡                                                | 80Hz           |
| 聲道1&2低頻均衡                                           | 100-8KHz掃頻     |
| 聲道3及以上中頻均衡                                          | 2.5KHz         |
| 高頻均衡                                                | 12KHz          |
| 腳踏開關                                                |                |
| 數字效果削減:開/關,節拍延時                                     |                |
| 麥克風前置放大E.I.N                                        |                |
| 150Ω終端,最大增益                                         | <-122dBm       |
| 功率消耗(平均最大)                                          |                |
| 400W                                                |                |
| 電源要求(分地區)                                           |                |
| 100-120VAC,220-240VAC,50/60Hz                       |                |
| 淨重                                                  |                |
| 12kg(26.2lbs)                                       |                |
| 尺寸(寬x高x深)                                           |                |
| 474.7x306.2x324.3mm (18.7"x12"x12.8")               |                |

可选附件

- UM31
- 無線UHF掌上型麥克風裝置
- UM41
- 無線UHF領夾式麥克風裝置
- UM51
- 無線UHF頭戴式麥克風裝置
- S3
- 三腳可上支架
- ER-PLUS
- 可上支架套裝



後面板

PHONIC