

特色

- ▶ 超輕量化的高耐用結構(9.5公斤) 可以電池驅動之多功能音頻系統
- ▶ 200瓦特D類放大技術
- ▶ 耐衝擊的聚合物箱體及內部支架設計
- ▶ 1英吋純鈦高音及8英吋低音單體
- ▶ 50Hz-18kHz間平坦的頻率響應曲線
- ▶ 內建的兩聲道混音器:雙複合式輸入端子(XLR及¼英吋),RCA,及迷你立體聲
- ▶ 具自動掃頻技術的進階無線麥克風系統
- ▶ 具功率輸出的Speakon端子可額外連接高達兩支的被動式揚聲器
- ▶ 完成充電的電池具備8-10小時的操作時間
- ▶ 電池保護電路可以有效保護使用中的充電電池
- ▶ 旋鈕式的等化器及回音殘響控制
- ▶ 人聲優先輸出電路
- ▶ 內建麥克風存放槽
- ▶ 多功能的CD播放機及MP3播放機/錄音機(選購)

概觀

Safari 2000是Phonic最新的多功能電池驅動音頻系統.先進的D類放大技術可以提供200瓦特的能量使Safari 2000可以使用在300人左右的場合.僅9公斤的超輕量化設計使Safari 2000具備了高度的便攜性.耐用的聚合物箱體,圓弧倒角設計,及內部的支架結構等設計皆能有效地強化了Safari 2000的耐用度.並且使用了最優質的擴大機和充電電池,使得Safari 2000可以在不到8小時內充電完成並持續使用8至10小時.內建的2聲道混音器提供了Neutrik的複合式輸入端,RCA,和迷你立體聲等彈性的輸入選擇.對Safari 2000進行系統擴充也相當的簡易,因為內建的Speakon功率輸出可以額外連接高達兩支的被動式揚聲器.還有可供選購的自動掃頻無線麥克風系統,CD/USB撥放器和錄音機,及USB的錄音機皆可以將Safari 2000擴充為更強大的多功能音頻系統.無論您是街頭藝人,老師,商店使用或商務使用,耐用且彈性的全功能Safari 2000將會是您最佳的選擇

進階的電子元件 進階的可靠度

Phonic的工程師以最佳的可靠度及耐用度做為Safari 2000的開發準則.內建的擴大機,電源供應器和電池在推出前即經歷了1000小時的實際測試及實驗室測試,無論是在高溫或極低溫,甚至是潮濕的惡劣環境,及撞擊測試和波動電壓等考驗,Safari 2000皆可以通過測試.



具自動掃頻技術的進階無線麥克風系統

Safari搭載的自動掃頻系統同時具備了簡易的操作特性,只需要一個按鍵即可在6秒內進行最佳傳輸頻段掃描並同步發射器及接收器.同時,專利的噪訊消除電路可確保訊號的純淨度.無線接收範圍則高達40公尺(131英尺)為了提供最優質的靈敏度及聲音品質,所有Safari的無線麥克風皆搭載了鈹磁鐵音頭,共有手持式,頭戴式,或領夾式等選擇



選項及配件



手持式無線麥克風系統
(WM-1S)



領夾式無線麥克風系統
(WL-1S)



頭戴式無線麥克風系統
(WH-1S)



CD/USB MP3播放器和錄音機
(SAFARI CD/USB)



USB播放器和錄音機(MP3/WMA)
(USBR-1)



被動式擴充揚聲器
(SAFARI 2000P)

配件选配

Safari 2000 基本配備:

- ▶ Safari 2000

Safari 2000 SYS1 包含以下配備:

- ▶ Safari 2000
- ▶ WM-1S 無線手握麥克風系統乙組
- ▶ CD/USB MP3 播放/錄音 器

Safari 2000 SYS2 包含以下配備:

- ▶ Safari 2000
- ▶ WM-1S 無線手握麥克風系統乙組
- ▶ USBR-1 USB MP3 播放/錄音 器

無線規格

無線發射器規格

	WM-1 (手持式發射器)	WB-1 (皮夾式發射器)
頻率範圍 (可選擇的)	500-875MHz (可選擇的)	500-875MHz (可選擇的)
機殼材質	ABS	ABS
頻寬	25MHz	25MHz
震盪發射	<-55dBc	<-55dBc
最大偏移範圍	±68KHz	±68KHz
最大輸入音壓	148dB SPL	148dB SPL
電池	AA×2 鹼性電池 >12小時電池操作時間	AA×2 鹼性電池 >12小時電池操作時間
備註	請與業務代表確認您使用地區的最佳頻段	

無線接收器規格

	WR-1 (無線接收器)
頻率範圍 (可選擇的)	500-875MHz (可選擇的)
震盪模式	PLL synthesized
頻寬	25MHz
預設頻道	16 組非交錯聲道
接收模式	CPU 差異控制科技
靜噪音控制	自動最佳化靜噪音控制
顯示	頻道顯示 LED, 4 x 射頻顯示 LED, 4 x 音頻顯示 LED
靈敏度	6dBµV, at S/N>80dB
最大偏移範圍	±68KHz
震盪發射	<80dB
頻率響應	50Hz~16KHz
噪訊比	>100dBA
總諧波失真	<0.5% @ 1KHz (Dev.=40KHz)
音頻輸出	300mV rms
電源供應	DC 12~15V
消耗電流	<190 mA
運作溫度範圍	-10~60°C
備註	請與業務代表確認您使用地區的最佳頻段

SAFARI 2000

200瓦特可攜式多功能音頻系統

規格與尺寸

Safari 2000	
擴大機技術	D類放大 x 2
擴大機規格	200 Watt Peak / 100 Watt RMS (8歐姆負載)
電源技術	交換式電源
低音單體	8"
高音單體	1"
頻率響應	50 Hz - 18kHz
等化器	旋鈕控制
效果器	回音殘響
輸入	2 聲道混音器: 複合式輸入 / RCA / 迷你立體聲
輸出	RCA 單聲道
	Speakon 端子功率輸出
電池指示器	充電指示 / 電量指示 LED
分音器	精準調教
人聲優先輸出電路	是
箱體材質	聚合物
配件	無線麥克風, 無線接收器, CD/MP3/錄音機
無線麥克風	自動掃頻技術
電池規格	12V 7.2aH 鉛酸電池
電池使用時間	8 - 10小時
麥克風存放空間	是 x 2
尺寸(高x寬x深)	418 x 292 x 252 mm (16.5" x 11.5" x 9.9")
淨重	9.5 kg (21 lbs)

