

PM 801

超薄型聲調控制的8路混音器



特色

- ▶ 8組透過1/4英吋Phone插座及XLR端子的麥克風/線性輸入
- ▶ 超低噪訊的麥克風前級電路為麥克風輸入(Mic In)提供了62 dB增益
- ▶ 每一組輸入聲道裡皆有獨立音調控制, 峰值指示器, 靜音控制
- ▶ 推桿前輸出及輔助輸入的設計提供了與訊號處理器等外部器材連接的最佳彈性
- ▶ 每一組輸入聲道裡皆有獨立幻象電源
- ▶ 1/4英吋Phone插座總輸出端子
- ▶ 內置的電源供應器-無變壓器!
- ▶ 1U的機櫃空間體積

描述

Phonic的PM 801是一部在每一組輸入聲道裡皆有獨立幻象電源, 音調控制, 峰值指示器, 靜音控制的8聲道麥克風/線性輸入類比混音器. 超低噪訊的麥克風前級為麥克風輸入提供了不可思議的62 dB增益. 推桿前輸出及輔助輸入的設計提供了與訊號處理器等外部器材連接的使用彈性. 內置的電源供應器代表您不必再為了替變壓器尋找合適的壁插座而煩惱. PM 801是為咖啡廳, 餐廳, 教堂, 學校, 工作室尋找機櫃式8聲道混音器的你最好的選擇.

PM 801

可機櫃安裝式混音器

尺寸



规格

PM 801v10	
輸入	
總聲道	8
麥克風輸入 / 高電輸入	8 x XLR & 8 x 1/4" TS
輔助匯流排輸入	RCA
輸出	
主輸出	1/4" TS
推桿前衰減輸出	RCA
THD+N	
總諧波失真(任何輸出,1kHz@+14dBu,20Hz 至 20KHz)	0.01%
電平表	
聲道峰值指示燈	+6dBu
幻象電源	+48V DC
幻象電源開關	DIP
頻率響應(麥克風任意輸出)	
20Hz - 20KHz	+0/ -1 dB
20Hz - 60KHz	+0/ -3 dB
信噪比, 參考值+4	106 dB
麥克風前置放大E.I.N (終止於150Ω, 增益最大)	<-129.5 dB
CMRR (1 KHz@-60dBu,增益最大)	80 dB
最大電平	
麥克風前置放大輸入	+10 dBu
所有其他輸入	+22 dBu
主輸出	+28 dBu
阻抗	
麥克風前置放大輸入	1.4 K ohms
非平衡式高電平輸入	12 K ohms
輔助匯流排輸入	10 K ohms
主輸出	100 ohms
推桿前衰減輸出	100 ohms
電源要求(視地區而定)	100-120VAC, 220-240VAC 50/60Hz
尺寸(寬x高x深)	483 x 44 x 165 mm (19" x 1.73" x 6.49")
淨重	3.2kg (7.1 lbs)