

WM-SYS3

主动式扬声器用单频道无线传输系统

WM-SYS4

主动式扬声器用双频道无线传输系统



WM60

WM400-L

WM400-L

WM70

WM400-L

特色

- ▶ 可省略混音器及主动式扬声器之间实体音频线路的无线传输系统
- ▶ 射频涵盖频率范围：614 - 865 MHz
- ▶ 16组可供用户选择的频率
- ▶ 内部导频、静音电路及噪讯消除功能可有效消除外界噪讯
- ▶ 相位锁定频率合成震荡型式
- ▶ WM400-L及WM400-R接收器可与任何主动式扬声器连接
- ▶ 可使用M6,M8或M10螺丝及魔鬼毡束带加以固定WM400-L及WM400-R接收器于扬声器之上

描述

欢迎来到无线传输的世界！Phonic为主动式扬声器量身订做的WM系列无线发射器及接收器使您可以在任何应用场合里使用完全无线的传输方式。WM系列里包含了4个产品并可搭配出符合您需要的两种组合，WM-SYS3及WM-SYS4可兼容于任何主动式扬声器，当然也包含其他品牌的主动式扬声器。产品上具有XLR输出插座，允许讯号传输至任何可接受线性音频讯号的设备。是否对于布线施工感到相当厌倦呢？透过WM无线系统，就再也不需要任何实体线路了

WM 系列

主动式扬声器专用无线传输器

WM-SYS 3 | WM-SYS 4

规格

系统规格	
射频涵盖范围	615 to 865 MHz (视区域而定)
频率选择	每一系统16组, 最高4-6组兼容 (视区域而定)
音频频率响应	50 Hz - 18 kHz (+/-3dB)
频率稳定度	±0.005%
频率误差	±40KHz
WM60 无线发射器	
单一声道发射器	
射频输出功率	<50 mW (视区域而定)
震荡型式	相位锁定频率合成
LED指示灯	讯号 / 峰值
输入端子	XLR & 1/4英寸 TRS 复合平衡式
输入阻抗	>10 kΩ
最大输入音压	+8dBu
电源需求	12VDC 外接电源供应器 (视区域而定)
外观尺寸	98x35x126mm (3.83"x1.38"x4.96")
净重	350g (0.77lbs)
WM70 无线发射器	
双声道发射器	
射频输出功率	<50 mW (视区域而定)
震荡型式	相位锁定频率合成
LED指示灯	电源启动 / 关闭, 讯号 / 峰值
输入端子	2 x XLR & 1/4英寸 TRS 复合平衡式
输入阻抗	>10 kΩ
最大输入音压	+8dBu
电源需求	12VDC 外接电源供应器 (视区域而定)
外观尺寸 (宽x高x深)	140x43.5x178mm (5.5"x1.7"x7")
净重	350g (0.77lbs)
WM400-L & WM400-R 无线接收器 (适用任何主动式扬声器)	
操作范围	70m (210 ft.) 最佳使用环境下
讯噪比	100 dB typical (A加权计算)
射频灵敏度	-100 dBm
镜频抑制	75dB
总谐波失真	<0.5% @ 1KHz
LED指示灯	电源启动, 射频, 音频
噪讯抑制	导频 & 噪讯消除
音频输出端子	XLR
输出阻抗	200Ω
电源需求	12VDC 外接电源供应器 (视区域而定)
外观尺寸 (宽x高x深)	88.5x133x36.7 mm (3.5"x5.2"x1.4")
净重	145g (0.32lbs)