

POWERPOD 1062 FR

600W带DFX，回授消除器和USB录音机+播放器的10声道功放调音台

- ▶ Main L/R或Mono/Monitor 300W+300W(4Ω)立体声功放
- ▶ 自动回授消除器
- ▶ USB录音机 + 播放器
- ▶ 32/40位数字多重效果处理器，可提供16种音乐效果——每种效果均设有一个用户自定参数



功能:

- ▶ Main L/R或Mono/Monitor 300W+300W(4Ω)立体声功放
- ▶ 自动回授消除器
- ▶ USB录音机 + 播放器
- ▶ 32/40位数字多重效果处理器，可提供16种音乐效果——每种效果均设有一个用户自定参数
- ▶ 9路平衡式麦克风输入和12路1/4" Phone端子输入
- ▶ 2路Super Hi-Z(1/4")输入可用于高阻抗乐器的直接输入
- ▶ +48V幻象电源用于电容式麦克风
- ▶ Main L/R和Monitor或Main L/R带IN/OUT切换开关的两组8段图示均衡器
- ▶ 各声道3段均衡器
- ▶ 麦克风输入声道噪音滤波器
- ▶ 声道1至6 PAD音量衰减控制
- ▶ 各输入声道Monitor监听和Effect效果输出

Phonic Powerpod 1062 FR是一款多功能的功放调音台，拥有便携且持久耐用的设计。Powerpod 1062 FR的内置立体声功放既可桥接也可跳接。Super Hi-Z(1/4")输入可连接额外的吉他和其它乐器。USB录音机同样也是内置的，可将Main Mix主混音存储至任意标准的USB存储设备。Powerpod 1062 FR还可提供带16种预设音乐的高清数字效果，每种效果均设有一个用户自定参数。各声道的3段均衡器和带IN/OUT切换开关的两组多段图示均衡器使得您可随心所欲的驾驭您的混音。

POWERPOD I062 FR

规格:

功放声道数	2
限幅器	2
8Ω每声道	200
4Ω每声道	300
8Ω桥接单声道	无
串音(1KHz@0dBu, 频宽20Hz至20KHz, 声道输入至Main L/R输出)	
声道静音, 其他声道一致	<-64dB
适度负载下的频率响应	+0/-2dB
噪音: 频宽20Hz至20KHz, IHF-A加权, 高电平输入至Main L/R输出, 所有声道指定, 音场平衡L/R	
主输出, 所有音量滑杆调低	<-78dBu
功放输出, 所有音量滑杆调低	<-63dBu
总谐波失真	
功放输出, 1KHz, 20Hz至20KHz	@100 W, 4Ω <0.5%
任意输出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz至20KHz, 声道输入	<0.3%
输入/输出	
Lo-Z / Hi-Z声道	8, 2路为super Hi-Z (470KΩ)
平衡式麦克风/立体声高电平声道	2
2T输入	RCA
AUX辅助倒送	2 x 1/4" TRS, 平衡式
Main L/R立体声	2 x 1/4" TRS, 非平衡式
主单声道	无
监听输出	1 x 1/4" TRS, 非平衡式
AUX/EFX效果输出	1 x 1/4" TRS, 非平衡式
耳机	TRS

录音输出	RCA
音箱输出	4 x 1/4" TRS
USB录音机/播放器	
录音格式	wav
最大录音重放比特率	320 kbit/s
支持重放格式	wav, mp3
主控制区	
监听 & AUX辅助 / EFX效果输出主控制	2
立体声AUX辅助倒送	1
效果倒送至监听器	有
耳机音量控制	有
音量滑杆	Moni, Main (旋钮式)
幻象电源	+48VDC
内置数字效果处理器	32/40位, 16种音乐效果
踏板开关	数字效果静音: 开/关
回授消除器	有
内置图示均衡器	2 x 7段
CMRR (1 KHz @ -60dBu, 增益最大)	80dB
声道均衡	3段, ±15dB
低频均衡	80Hz
中频均衡	2.5KHz
高频均衡	12KHz
电源要求	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60 Hz, 带切换开关
尺寸(宽x高x深)	480x325x280 mm (18.9"x12.8"x11")
重量	21.5kg (47.4lbs)



V1.0 04/15/10
本资料内容如有变更, 恕不另行通知。

PHONIC