

POWERPOD 1082 **PLUS**

带DFX效果的800W 10声道功放调音台

- Main L/R或Mono/Monitor 400W /4Ω立体声功放
- DFX, 32/40位数字多重效果处理器, 拥有16种音乐外加参数控制
- Main L/R或Main/Monitor带输入/输出控制开关的两组8段图示均衡器
- 麦克风输入噪音滤波器



特色

- ▶ Main L/R或Mono/Monitor 400W /4Ω 立体声功放
- ▶ DFX, 32/40位数字多重效果处理器, 拥有16种音乐效果外加参数控制
- ▶ 9路平衡式麦克风输入
- ▶ 12路高电平输入
- ▶ 直接用于乐器输入的两个Super Hi-Z输入
- ▶ 3段声道均衡器
- ▶ Main L/R或Main/Monitor带输入/输出控制开关的两组8段图示均衡器
- ▶ 麦克风输入噪音滤波器
- ▶ 声道1~6音量衰减控制
- ▶ 输入声道监听和效果输出
- ▶ +48V幻象电源
- ▶ 两个内建限幅器
- ▶ 带音量削减控制的录音输出, 可进行录音电平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切换式电源

Phonic的Powerpod Plus调音台是一系列结构紧凑, 持久耐用的功放调音台。每款Powerpod Plus均内建立体声功放, 可桥接或跳接。拥有的Super Hi-Z(1/4")输入可直接连接吉他或其它乐器。随机的DFX, 32/24位数字效果器可提供16种预设音乐和参数控制。各声道3段均衡器和两组多段图示均衡器的可选输入/输出开关使得您可随心所欲的驾奴混音。

规格

功放声道数	2	辅助/效果输出	1 x 1/4"TS, 非平衡
限幅器	2	耳机	TRS
8Ω/声道	270	录音输出	RCA & 迷你立体声插孔
4Ω/声道	400	音箱输出	5 x 1/4" TRS
串音(1KHz@0dBu,频宽 20Hz~20KHz, 声道输入至主左/右输出		主控制区	
任一声道衰减, 其余声道一致	<-64dB	监听&辅助/效果输出控制	2
一定阻抗下频率响应	+0/-2dB	立体辅助倒送	1
噪音: 频宽20Hz~20KHz,权值IHF-A, 高 电平输入至主左/右输出, 所有声道分 配, 电场L/R		效果倒送至监听	是
主输出, 所有输出均衰减	<-78dBu	耳机/控制室音量控制	是
功率放大输出, 所有输出均衰减	<-63dBu	衰减器	监听, 主(旋钮)
总谐波失真		幻象电源	+48VDC
功率输出, 1KHz,20Hz~20KHz	@400 watts, 4 ohms <0.5%	内建数字效果处理器	16音乐
任一输出, 1KHz @ +14dBu, 20Hz~20KHz,声道输入	<0.3%	脚踏开关	数字效果衰减: 开/关
输入/输出		内建图形均衡器	2 x 8段
低阻抗/高阻抗声道	8,2个含极高阻抗(470Ω)	中心频率	80, 160, 315, 630, 1.85K, 2.5K, 5K, 10K Hz
平衡麦克风/立体高电平声道	2	共模抑制比(1KHz@-60dBu, 增益最大)	80dB
2T输入	RCA & 迷你立体声插孔	声道均衡	3段, ±15dB
辅助倒送	2 x 1/4"TRS, 平衡	低频频率均衡	80Hz
主 左/右 立体	2 x 1/4" TS, 非平衡式.	第二中频均衡(立体声道)	2.5KHz
主单通道	N/A	高频均衡	12KHz
监听输出	1 x 1/4"TS, 非平衡	电源要求(取决于所在地区)	100-120VAC, 220- 240VAC, 50/60 Hz
		尺寸(宽x高x深)	480x325x280 mm (18.9"x12.8"x11")
		重量	22.5kg (49.6lbs)

后面板



V1.0 06/06/2009
本文件若有变更, 恕不另行通知!

PHONIC