

POWERPOD 780 带DFX效果的600W 7声道功放调音台

- 两组7段图示均衡器
- 32/40位数字多重效果处理器，拥有16种音乐效果外加参数控制
- 115VAC和230VAC可切换式电源
- 可减轻机身重量的切换式电源设计



特色

- ▶ 用于Main L/R或Main/Monitor的300W + 300W /4Ω立体声功率放大器
- ▶ 32/40位数字多重效果处理器，拥有16种音乐效果外加参数控制和脚踏开关
- ▶ 7路平衡式麦克风输入
- ▶ 10路高电平输入
- ▶ 直接用于乐器输入的两个Super Hi-Z输入
- ▶ 3段声道均衡器
- ▶ 带输入/输出控制开关的两组7段图示均衡器，用于Main L/R或Main/Monitor
- ▶ 麦克风输入噪音滤波器
- ▶ 声道1~4音量衰减控制
- ▶ 1路辅助输入
- ▶ 输入声道监听和效果输出
- ▶ +48V幻象电源
- ▶ 两个内建限幅器
- ▶ 带音量削减控制的录音输出，可进行录音电平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切换式电源

Phonic的Powerpod Plus调音台是一系列结构紧凑，持久耐用的功放调音台。每款Powerpod Plus均内建立体声功放，可桥接或跳接。拥有的Super Hi-Z(1/4")输入可直接连接吉他或其它乐器。随机的DFX，32/24位数字效果器可提供16种预设音乐和参数控制。各声道3段均衡器和两组多段图示均衡器的可选输入/输出开关使得您可随心所欲的驾奴混音。

规格

功率放大器		
功率声道	2	
限幅器	2	
8 Ω负载/声道	200 W	
4 Ω负载/声道	300 W	
输入		
单声道麦克风/高电平声道	7	
Super Hi-Z(1/4")输入	2	
录音输入	立体声 RCA	
辅助倒送	1	
输出		
音箱输出	5 TRS 1/4"	
主混音(高电平)输出	1 TRS 1/4"	
辅助输出	1 监听器	
录音输出	立体声 RCA(带削减控制)	
声道数		
总声道数	7	
监听器/效果输出控制	2	
音量控制	旋钮	
削减输入/输出	4	
主控制区		
辅助输出控制	1 监听器	
辅助倒送	1	
效果倒送	2	
衰减器	旋钮(主)	
电平表	5段	
幻象电源	+48V (通用开关)	
数字效果(DFX)		
音乐	16	
效果处理器1 控制	1 音乐选择器	
脚踏开关	开/关	
声道均衡器		
类型	3段	
范围	+/-15 dB	
低频	80 Hz	
中频	2.5KHz	
高频	12KHz	
图示均衡器		
主控制区	2x7段(可指定至于Main 1/Main 2)	
中心频率(Hz)	60,120,360,1K,2.5K,7K,16K	
范围	+/-12 dB	
频率响应		
20Hz~20KHz,高电平 o/p @ +4dBu至600Ω	+0/-2 dB	
20Hz~20KHz,功率放大 o/p 1W至8Ω	+0/-2 dB	
串音 (@1KHz)临近输入或输入至输出	<-90 dB	
噪音		
主衰减	<-78 dBu	
主衰减0dB,声道衰减	<-63 dBu	
总谐波失真(THD)		
麦克风输入至主混音输出@+14dBu	<0.5%	
任意输出,1KHz@+14dBu,20Hz~20KHz,声道输入	<0.3%	
最大电平		
麦克风前置放大输入	+10 dBu	
所有其它输入	+22 dBu	
非平衡式输出	+22 dBu	
电源		
主电压	可切换	
功耗	300 W	
尺寸(宽 x 高 x 深)	471 x 265 x 275 mm (18.5" x 10.4" x 10.8")	
重量	13.5 kg (29.7 lbs)	



V1.2 06/06/2009
本档若有变更，恕不另行通知！

PHONIC