

POWERPOD 1062 **PLUS** 带DFX效果的600W 10声道功放调音台

- 用于Main L/R或Mono/Monitor的300W + 300W/4Ω立体声功放
- DFX, 32/40位数字多重效果处理器, 拥有16种音乐外加参数控制和脚踏开关功能
- 带输入/输出控制开关的两组8段图示均衡器, 用于Main L/R或Main/Monitor
- 麦克风输入噪音滤波器



特色

- ▶ 用于Main L/R或Mono/Monitor的300W + 300W/4Ω立体声功放
- ▶ DFX, 32/40位数字多重效果处理器, 拥有16种音乐效果外加参数控制和脚踏开关
- ▶ 9路平衡式麦克风输入
- ▶ 12路高电平输入
- ▶ 直接用于乐器输入的两个Super Hi-Z输入
- ▶ 3段声道均衡器
- ▶ 带输入/输出控制开关的两组8段图示均衡器, 用于Main L/R或Main/Monitor
- ▶ 麦克风输入噪音滤波器
- ▶ 声道1~6音量衰减控制
- ▶ 输入声道监听和效果输出
- ▶ +48V幻象电源
- ▶ 两个内建限幅器
- ▶ 带音量削减控制的录音输出, 可进行录音电平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切换式电源

Phonic的Powerpod Plus调音台是一系列结构紧凑, 持久耐用的功放调音台。每款Powerpod Plus均内建立体声功放, 可桥接或跳接。拥有的Super Hi-Z (1/4") 输入可直接连接吉他或其它乐器。随机的DFX, 32/24位数字效果器可提供16种预设音乐和参数控制。各声道3段均衡器和两组多段图示均衡器的可选输入/输出开关使得您可随心所欲的驾驭混音。

规格

功率放大器,输出功率W @THD<0.5%,1KHz	
功率声道数	2
限幅器	2
8Ω每声道	245
4Ω每声道	300
输入	
低阻抗/高阻抗声道	6,2个带高阻抗(470KΩ)
平衡麦克风/高电平声道	3
2T输入	1x迷你立体&2xRCA
辅助倒送	2x1/4" TS(立体),平衡
输出	
Main 输出	2x1/4" TS(立体),非平衡
Monitor 输出	1x1/4"TS,非平衡
Efx 输出	1x1/4"TS,非平衡
REC输出	一对,RCA&迷你立体
喇叭输出	5x1/4"TS
声道带	
监听/效果输出控制	2
音场/平衡控制	是
音量控制	旋钮
削减输入/输出	声道1-6
主控制	
辅助倒送	1,立体
效果倒送至监听器	是
衰减器	监听器,Main L/R旋钮
测量	
声道数	3
段	5
幻象电源供应	
开关	球形
数字效果处理器	
32/40 位DSP 效果,16 种程序带参数控制	
图形均衡器	
2 X 8 段	
中心频率	
80, 160, 315, 630, 1.85K, 2.5K, 5K, 10K Hz	
范围	
±12dB	

噪音:频宽20Hz-20KHz,IHF-A加权,高电平输入至Main L/R输出,所有声道分配,球状L/R	
主输出,所有衰减器衰减	<-78dBu
功放输出,所有衰减器衰减	<-63dBu
THD	
功率输出,1KHz,20Hz-20KHz	@ 187.5W,4Ω<0.5%
任意输出,1KHz@+14dBu,20Hz-20KHz,声道输入	<0.3%
CMRR(1KHz@-60dBu,增益最大)	80dB
串音(1KHz@0dBu,频宽20Hz-20KHz,声道至Main L/R输出)	
声道衰减,其它声道一致	<-63dB
声道削减,其它声道一致	<-64dB
频率响应(麦克风输入至输出)	
20Hz-20KHz,高电平o/p @+4dBu至600Ω	+0/-2dB
20Kz-20KHz,功率放大o/p 1W至8Ω	+0/-2dB
最大电平	
麦克风前置放大输入	+10dBu
所有其它输入	+22dBu
非平衡输出	+22dBu
阻抗	
低阻抗(麦克风输入)	2.2KΩ
高阻抗输入(高电平输入)	5KΩ
极高阻抗(高电平输入)	470KΩ
所有其它输入(除插入点)	>10KΩ
RCA 2T输出	1.2KΩ
所有其它输出	560Ω
均衡	
低频均衡	80Hz
中频均衡	2.5KHz
高频均衡	12KHz
噪音滤波器	75Hz,18dB/oct
脚踏开关	
数字效果削减:开/关	
麦克风前置放大E.I.N	
150Ω终端,最大增益	<-122dBm
功率消耗(平均最大)	
375W	
电源要求	
115/230VAC可切换,50/60Hz	
重量	
14 kg (30.8 lbs)	
尺寸	
471x285x275mm (18.5" x 11.2" x 10.8")	



后面板

PHONIC