

POWERPOD 740 带DFX效果的440W 7声道功放调音台

- 7路平衡式麦克风输入和10路平衡式高电平输入
- 两组7段图示均衡器可指定至主立体声混音或Main/Monitor
- 32/40位数字多重效果处理器，拥有16种音乐效果外加参数控制
- 115VAC和230VAC可切换式电源



特色

- ▶ 用于Main或Main/Monitor (桥接单声道，440W/8Ω)的220W + 220W /4Ω双声道功率放大器
- ▶ 32/40位数字多重效果处理器，拥有16种音乐效果外加参数控制
- ▶ 7路平衡式麦克风输入
- ▶ 10路高电平输入
- ▶ 直接用于乐器输入的两个Super Hi-Z输入
- ▶ 3段声道均衡器
- ▶ 带输入/输出控制开关的两组7段图示均衡器，用于Main 1/Main 2或Main/Monitor
- ▶ 麦克风输入噪音滤波器
- ▶ 声道1~4音量衰减控制
- ▶ 辅助输入
- ▶ 输入声道监听和效果输出
- ▶ +48V幻象电源
- ▶ 两个内建限幅器
- ▶ 带音量削减控制的录音输出，可进行录音电平匹配
- ▶ 115VAC和230VAC可切换式电源

Phonic的Powerpod Plus调音台是一系列结构紧凑，持久耐用的功放调音台。每款Powerpod Plus均内建双声道功放，可桥接或跳接。拥有的Super Hi-Z(1/4")输入可直接连接吉他或其它乐器。随机的DFX，32/24位数字效果器可提供16种预设音乐和参数控制。各声道3段均衡器和两组多段图示均衡器的可选输入/输出开关使得您可随心所欲的驾奴混音。

规格

功率放大器	
功率声道	2
限幅器	2
8Ω负载每声道	145W
4Ω负载每声道	220W
4Ω桥接单声道	440W
输入	
单通道麦克风/高电平声道	7
高阻抗输入	2
录音输入	立体RCA
辅助倒送	1
输出	
喇叭输出	5 TRS 1/4"
Main Mix(高电平)	1 TRS 1/4"
辅助输出	1个监听器
录音输出	立体RCA(带衰减控制)
声道带	
所有声道带	7
监听器/效果输出控制	2
音量控制	旋钮
PAD 输入/输出	4
主控制区	
辅助输出控制	1个监听器
辅助倒送	1
效果倒送	2
衰减器	旋钮(Main)
电平表	5段
幻象电源供应	+48V(球形开关)
数字效果(DFX)	
程序	16
效果处理器1个控制	1个程序选择器

脚踏开关	开/关
声道均衡器	
类型	3段
范围	+/-15dB
低频	80Hz
中频	2.5KHz
高频	12KHz
图形均衡器	
主控制	2X 7段(分配至Main1/Main2)
中心频率(Hz)	60,120,360,1K,2.5K,7K,16K
范围	+/-12dB
频率响应(Hz)	
20Hz-20KHz, 高电平o/p@+dBu至600Ω	+0 / -2 dB
20Hz-20KHz, 功率放大o/p@1W至8Ω	+0 / -2 dB
串音(@ 1KHz)临近输入或输入至输出	<-90dB
噪音	
主衰减器衰减	<-78dBu
主衰减器0dB, 声道衰减器衰减	<-63dBu
总谐波失真(THD)	
麦克风输入至主混音输出@ +14dBu	<0.5%, 4Ω @ 60W
任意输出, 1KHz@ +14dBu, 20Hz-20KHz, 声道输入	<0.3%
最大电平	
麦克风前置放大输入	+10dBu
所有其它输入	+22dBu
非平衡输出	+22dBu
电源供应	
主电源	可切换
功率消耗	220W
尺寸(宽x高x深)	471x265x275mm (18.5"x10.4"x10.8")
重量	13.5kg(29.7lbs)



PHONIC