

## POWERPOD 620 FR

Mezcladora Potenciada 6 Canales 200V con Eliminación de Realimentación & Grabadora USB

- 100V + 100V amplificador potenciada con limitadores integrados
- Circuito para reducción de realimentación Phonic que dinámicamente localiza y elimina realimentaciones mientras asegurando el resto de su fantástico sonido audio
- Grabación directa de su ejecución a un dispositivo USB de almacenaje, y reproducción de su ejecución por medio del powerpod o conectando el dispositivo USB al lector de su computadora para cargar su ejecución.
- Procesador multi-efecto digital 32/40-bit con 16 programas más control de parámetro y jack interruptor de pie
- 7-bandas graficas EQ



### CARACTERISTICAS

- ▶ 100V + 100V / 4 ohms amplificadores duales potenciados Para central o Central/Monitor(Puente mono,200V/ 8 ohms)
- ▶ Circuito de un solo toque de eliminación para destruir realimentación en ejecuciones en vivo
- ▶ Grabador USB y dispositivo reproductor para capturar todas las ejecuciones con facilidad
- ▶ Procesador multi-efecto digital 32/40-bit con 16 programas más control de parámetro y jack interruptor de pie
- ▶ Seis entrada Mic balanceadas y ocho líneas de entradas
- ▶ Dos entradas Super Hi-Z optimizadas para entradas directas de instrumentos
- ▶ 2-bandas EQ en cada entrada de canal
- ▶ 7-bandas de grafica EQ master
- ▶ Pad de control en canales 1-4
- ▶ Entrada AUX
- ▶ Estéreo RCA I/O
- ▶ Global +48V fuente fantasma para mic de entradas
- ▶ Limitadores integrados
- ▶ Envío de monitor y efectos en cada canal de entrada
- ▶ Nivel Drive / efecto out master control para señal de envío a procesador de efectos

La serie de mezcladoras Powerpod FR de Phonic son mezcladoras potenciadas construidas dentro una cabina moldeada durable y compacta. En cada Powerpod FR hay un amplificador estéreo integrado que es puentable y tachable. Entrás Super Hi-Z permite añadir guitarras u otros instrumentos. La mezcladora figura abordo con eliminación de realimentación, activado con solo presionar un botón. Una grabadora USB esta también incorporada en la unidad permitiendo que la fusión central sea captada a cualquier dispositivo de almacenaje USB estándar. La unidad también ofrece una alta definición de efectos digitales con 16 programas predeterminados, cada uno con sus propios parámetros usuario definible. Hay 3 bandas EQ en caca canal (2-bandas en 620) y gráficas EQ Mult.-banda con interruptores seleccionables de Entradas/Salidas que le ofrece un control máximo sobre su fusión.

## ESPECIFICACIONES

Número de Canales potenciados	2
Limitadores	N/A
8 ohms por Canal	70
4 ohms por Canal	100
8 ohms Punteo Mono	200
<b>Crosstalk (1KHz@0dBu, 20Hz a 20KHz ancho de banda, canal a salida central I/D)</b>	
Canal enmudecido, otros canales en unidad	N/A
Respuesta en frecuencia a carga de impedancia apropiada	+1/-3dB
<b>Ruido: 20Hz a 20KHz ancho de banda, IHF-A ponderación, líneas de entrada a central salida I/D, todos los canales asignados, paneo I/D</b>	
Salida Master, todos los deslizadores abajo	<-78dBu
Salida de potencia amp, todo los deslizadores abajo	<-63dBu
<b>THD</b>	
Salida de Potencia, 1KHz, 20Hz a 20KHz	@50 Vatios, 4 ohms <0.12%
Cualquier salida, 1KHz @ +14dBu, 20Hz a 20KHz, entradas de canales	<0.06%
<b>Entradas/Salidas</b>	
Canales Lo-Z / Hi-Z	6, 2 con super Hi-Z (470K ohms)
Línea de canales balanceados Mic/ Stereo	2
Entrada 2T	RCA
AUX Retorno	1 x 1/4" TRS, Unbal.
Central I/D Estéreo	N/A
Central Mono	1 x 1/4" TRS, Unbal.
Monitor Envío	1 x 1/4" TRS, Unbal.
AUX / EFX Send	1 x 1/4" TRS, Unbal.

Phones	N/A
Record Out	RCA
Salidas de Altavoz	5 x 1/4" TRS
<b>USB Grabado/Reproducción</b>	
Formato de Grabación	wav
Máxima Reproducción de Bitrate	320 kbit/segundos
Apoyo a formatos de reproducción	wav, mp3
<b>Sección Master</b>	
Monitor & AUX / EFX Envíos Masters	2
Estéreo AUX Retornos	N/A
Efectos Retorno a Monitor	Yes
Nivel de Control de Phones	N/A
Deslizadores	Moni, Main (Rotary)
<b>Suministro de Potencia Fantasma</b>	
	+48VDC
<b>Precesor integrado de efectos digitales</b>	
	32/40-bit, 16 programas
Interruptor de Pie	Efecto Digital enmudecido: ON/OFF
<b>Eliminación de Realimentación</b>	
	SI
<b>Gráfica EQ Integrada</b>	
	Estéreo 7-bandas
<b>CMRR (1 KHz @ -60dBu, Máxima Ganancia)</b>	
	80dB
<b>Ecuación de Canal</b>	
	2-bandas, ±15dB
<b>Bajo EQ</b>	
	80Hz
<b>Medio EQ</b>	
	N/A
<b>Alto EQ</b>	
	12KHz
<b>Requisito de Potencia</b>	
	100-120VAC, 220-240VAC, 50/60 Hz, dependiendo de región
<b>Dimensiones (AnxAltxP)</b>	
	470x260x275 mm (18.5"x10.24"x10.83")
<b>Peso</b>	
	12kg (26.4lbs)



Back Panel

# PHONIC