



CA120



CA240

## Características

- ▶ 6-canales de entrada cada uno con volumen de control
- ▶ Salida de canal amplificador 120 o 240 Watt
- ▶ Salida master en controles Bass y treble
- ▶ Entradas balanceadas tipo Phoenix mic/línea
- ▶ Salida telefónico para aplicación de "música de espera"
- ▶ Cinco entradas de música RCA estéreo
- ▶ Disponible 1/4" y 1/8" TRS jacks
- ▶ Chimes y tonos de anunciado para emisión de emergencias y anuncios
- ▶ Salida de altavoces terminal clema
- ▶ Enmudecimiento de prioridad por VOX o interruptor externo
- ▶ 24V entrada de batería e interruptor de carga (solo CA120B, CA240B modelos)

## Descripciones

Para instalaciones comerciales y configuraciones, la serie de mezclador/amplificador CA de Phonic brinda la potencia y precisión necesaria para un sistema impecable. Ofreciendo millares de posibilidades de entradas profesionales y modelos de salida flexibles incluyendo 75V y 100V. La serie CA de mezcladora/amplificadora es perfecta para música de fondo, paginación de emisión, así como para música en espera de oficinas, restaurantes, fábricas o iglesias. El CA120(B) ofrece un total de 6 entradas con una salida de amplificador 120W. El CA240(B) brinda un total de 6 entradas con salidas de amplificador. Cada uno de las mezcladoras/amplificadoras figuran con un individual control de nivel en cada entrada, voces activa enmudecimiento, salida de música en espera y controles bass y treble.

# SERIE CA

## Dimensiones

## 120 Watt / 240 Watt Mezclador/Amplificador

CA120 | CA120B | CA240 | CA240B



## Especificaciones

	CA120	CA120B	CA240	CA240B
Salida de Potencia (nominal)	120W	120W	120W+120W	120W+120W
<b>Sección de Entrada</b>				
Entrada RCA	4	4	4	4
Entradas 1/4" Phone Jack	3	3	3	3
3.5mm Mini-Estéreo Phone Jack	1	1	1	1
Respuesta en Frecuencia	70Hz a 18kHz ±2dB			
Entrada Phoenix	1	1	1	1
Link In	Si	Si	Si	Si
<b>Sección de Salida</b>				
Salida Balanceada Terminal Clema	Si	Si	Si	Si
Salida Balanceada Phoenix	Si	Si	Si	Si
Zona 2 (Uso Telefónico)	Si	Si	Si	Si
70V Salida	Si	Si	Si	Si
100V Salida	Si	Si	Si	Si
S/N Relación	Todo>60dB	Todo>60dB	Todo>60dB	Todo>60dB
Entrada de Señal LED	Si	Si	Si	Si
Master Salida Clip LED	Si	Si	Si	Si
Treble & Bass (Salida)	Si	Si	Si	Si
Alerta & Anunciado Chimes	Si	Si	Si	Si
VOX umbral	Si	Si	Si	Si
Número Entrada de Canales	6	6	6	6
Entrada Control de Volumen	6	6	6	6
Master Salida Control de Nivel	1	1	1	1
THD@ 1kHz (10% Salida Nominal)	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%
Conector para Batería	N/A	24V DC	N/A	24V DC
Dimensiones ( An x Alt x P )	483 x 105 x 293 mm (19.02" x4.13" x 11.54" )	483 x 105 x 293 mm (19.02" x4.13" x 11.54" )	483 x 105 x 293 mm (19.02" x4.13" x 11.54" )	483 x 105 x 293 mm (19.02" x4.13" x 11.54" )