

MK15 15W帶图形均衡器的吉他功放

MK50 50W帶图形均衡器的吉他功放

- 8” 或12” 定制Phonic低音單體和高音單體
- 內置15W或50W功率擴大器
- 可調式箱體設計，適用於傳統型或錄音監聽配置
- 可連接CD或MP3播放器的RCA輸入



MK15



MK50

功能

- 8” 或12” 定制低音單體和高音單體
- 帶音量控制的2 x 1/4” 輸入
- CD輸入
- 耳機插孔
- 外用音箱插孔
- 4段均衡器
- 高品質低音單體和高音單體
- 可調式箱體設計，適用於傳統型，垂直型或錄音棚監聽器定位
- 可保護組件的鋼網設計

MK50增補：

- 插入效果器插孔
- 內建限幅器
- 峰值LED指示燈
- 主音量控制
- 混響

Phonic MK15和MK50吉他功放秉承品質第一，耐用性第一的理念，採用Phonic獨特的Solidtube技術。Solidtube設計處理電流的模式非常接近傳統電子管的行為與溫暖性。Solidtube使得功放在延續固體狀態技術的實用性，成本效益和可靠性的同時，又能展現電子管擴大器的音調動態性。MK15和MK50堅固的外箱以及厚實的保護毯，使其可承受高強度的使用，是您值得信賴的選擇。

規格

最大輸入信號電平接受	15V 峰值至峰值
負載 — 120V交流電路	
音調控制範圍	低頻: 15dB @ 50Hz
	中低頻: 15dB @ 150Hz
	中高頻: 13dB @ 1KHz
	高頻: 27dB @ 10KHz
喇叭尺寸和額定參數	定制設計8"
	功率容量, 15W
輸入電源要求	120VAC, 60Hz, 30VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 30VA
	230VAC, 50/60Hz, 30VA
機箱尺寸和重量	14" 高 x 15" 寬 x 12-1/2" 深, 19 lbs.

MK50增補:

額定輸出功率	50W RMS @ 2% THD, 8 Ω 負載 — 120V交流電路
增益	50dB, 音調為12:00@1KHz
音調控制範圍	低頻: 18dB @ 50Hz
	中低頻: 21dB @ 150Hz
	中高頻: 16dB @ 1KHz
	高頻: 29dB @ 10KHz
輸入阻抗	10K Ω
可接收的最大信號	10V 峰值至峰值
插入插孔	電平輸出(最大): 2.5V 峰值至峰值
	電平輸入(最大): 2.5V 峰值至峰值
喇叭尺寸和額定參數	定制設計12", 帶1.5" 音圈,
	30盞斯磁鐵; 功率容量100W
	壓電高音單體; 功率容量150W
箱体类型	可調式箱體
輸入电源要求	120VAC, 60Hz, 85VA
	100/110VAC, 50/60Hz, 85VA
	230VAC, 50/60Hz, 85VA
机箱尺寸和重量	21.5" 高 x 17.5" 寬 x 15' 深, 39.5 lbs.