

MX 200	專業2聲道混音器
MX 202	專業2聲道混音器
MX 300	專業3聲道混音器
MX 303	擁有12秒取樣器的專業3聲道混音器



MX 200

- 2路唱盤,2路高電平輸入聲道
- 帶音量控制的監聽控制區
- 監聽音量控制可調節耳機輸出
- Master Output主輸出 LED輸出顯示
- 獨立於 Master主控制的錄音輸出
- 加長耐用的交叉衰減滑桿並隨時更換

MX 202

- 2路唱盤,4路高電平和1路麥克風輸入聲道
- 對講開關
- 聲道1和聲道2間的監聽混音控制
- 監聽控制區帶音量控制和監聽混音或監聽分離控制
- Master output 主輸出帶音量控制
- Master output 主輸出 LED輸出顯示
- 加長耐用的交叉衰減滑桿並隨時更換

MX 300

- 3路唱盤,3路高電平和3路麥克風輸入聲道
- 對講開關
- 帶監聽/音樂音場控制的推動按鈕

- 各音樂聲道3段等化器 (-30dB ~ +15dB) 和增益控制
- Master和 DJ控制臺輸出音量控制
- Master Output主輸出帶平衡控制
- Master主控制和 Cue Level監聽音量 LED輸出顯示
- 12V BNC鵝頸型照明燈插座
- 內建電源
- 加長耐用的交叉衰減滑桿並隨時更換

MX 303

- 3路唱盤,3路高電平和3路麥克風輸入聲道
- 對講開關
- 內建帶平衡控制和可調軌道的12秒數位取樣器
- 帶監聽/音樂音場控制的推動按鈕
- 節拍同步指示燈
- 各音樂聲道3段等化器(-30dB ~ +15dB)和增益控制
- Master和 DJ控制臺輸出音量控制
- Master Output主輸出帶平衡控制
- Master主控制和 Cue Level監聽音量 LED輸出顯示
- 12V BNC鵝頸型照明燈插座
- 內建電源
- 加長耐用的交叉衰減滑桿並隨時更換

無論您是經驗豐富的DJ，還是初出茅廬的DJ，Phonic的DJ混音器都能滿足您的需求。擁有精確的控制(從交叉衰減滑桿和電平控制到音場和等化器控制)，Phonic研發的不同的DJ混音器老少皆宜，無論是新手還是經驗富足的DJ，您都將會MX系列混音器愛不釋手！

MX SERIES

規格

	MX 200	MX 202	MX 300	MX 303
輸入	2 phono, 2 line	2 phono, 4 line, 1 mic	3 phono, 3 line, 3 mic	3 phono, 3 line, 3 mic
輸出	1 master, 1 rec, 1 headphones	1 master, 1 rec, 1 headphones	1 master, 1 rec, 1 booth, 1 headphones	1 master, 1 rec, 1 booth, 1 headphones
輸入電壓				
唱盤	3mV RMS, 50k Ω	3mV RMS, 50k Ω	3.2mV RMS, 47k Ω	2.5 mV RMS, 50k Ω
高電平	100 mV RMS, 6k Ω	100 mV RMS, 6k Ω	150 mV RMS, 4.7k Ω	75 mV RMS, 5k Ω
麥克風	N/A	1.2 mV RMS, 4k Ω	3 mV RMS, 2.2k Ω	1.1 mV RMS, 10k Ω
輸出電壓				
高電平	7V RMS	7V RMS	7V RMS	7V RMSB
耳機	0.4V	0.4V	0.4V	0.4V
頻率響應	+0 dB/-0.5 dB	-	+/- 3 dB	+/- 3 dB
唱盤	10 Hz~30 Hz	20 Hz~20 kHz, +/- 0.5 dB	20 Hz~20 kHz	20 Hz~20 kHz
高電平	10 Hz~30 Hz	10 Hz~30 Hz, -0.5dB	10 Hz~50 Hz	10 Hz~50 Hz
麥克風	N/A	20 Hz~20 kHz, +/- 0.5 dB	20 Hz~20 kHz	20 Hz~20 kHz
失真	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%
信噪比				
耳機	60 dB	60 dB	50 dB	50 dB
高電平	72 dB	72 dB	64 dB	64 dB
麥克風	N/A	59 dB	60 dB	60 dB
對講衰減	N/A	-14 dB	-14 dB	-14 dB
音調控制	N/A	N/A	-30 dB~15 dB	-30 dB~15 dB
高頻 (High)	N/A	N/A	10 kHz	10 kHz
中高頻 (Mid)	N/A	N/A	1 kHz	1 kHz
中低頻	N/A	N/A	N/A	N/A
低頻 (Low)	N/A	N/A	40 Hz	40 Hz
圖示等化器	N/A	N/A	N/A	N/A
電源	10V AC	10V AC	115/230V AC 50/60 Hz	115/230V AC 50/60 Hz
功耗	15 W	15 W	30 W	30 W
尺寸 (寬 x 高 x 深)	10" x 2.4" x 6.9" (254x62x175 mm)	10" x 2.4" x 6.9" (254x62x175 mm)	10" x 3.9" x 12.6" (254x99x320 mm)	10" x 3.9" x 12.6" (254x99x320 mm)
重量	3.2 kg (4.9 lbs.)	2.3 kg (5 lbs.)	3.5 kg (7.7 lbs.)	3.5 (7.7 lbs.)



MX 202 背板



V1.0 07/25/2008
本檔若有變更,恕不另行通知!

PHONIC