

UM 30/40/50

適用於Sound Ambassador移動音響系統

UM 31/41/51

適用於RoadGear，Performer，和Powerpod 865和885 Plus系統

UM 30 無線手握式系統

1 x HT-100 手握式傳送器

1 x UM-R10 接收模組

UM 31 無線手握式系統

1 x HT-100 手握式傳送器

1 x UM-R11 接收模組

UM 40 無線系統領夾式麥克風

1 x BT-200 腰掛式傳送器

1 x ML-10 領夾式麥克風

1 x UM-R10 無線接收模組

UM 41 無線系統領夾式麥克風

1 x BT-200 腰掛式傳送器

1 x ML-10 領夾式麥克風

1 x UM-R11 無線接收模組

UM 50 無線系統頭戴式麥克風

1 x BT-200 腰掛式傳送器

1 x MH-20 頭戴式麥克風

1 x UM-R10 無線接收模組

UM 51 無線系統頭戴式麥克風

1 x BT-200 腰掛式傳送器

1 x MH-20 頭戴式麥克風

1 x UM-R11 無線接收模組



特色

- ▶ 可與Sound Ambassador無線音響系統，Performer音箱和Powerpod 865/885 Plus功率型混音器相容的接收模組
- ▶ 頻率範圍：600MHz~ 870 MHz
- ▶ 16種可選擇的UHF通道預設
- ▶ 振動模式：微處理器控制的PLL綜合系統
- ▶ 接收模式：雙接收 (True Diversity)
- ▶ 內建抑制和靜音電路模式，有效防止雜訊
- ▶ SAW濾波器可過濾非RF聲波

Phonic推出了最新款的無線麥克風系列，可相容Phonic最受歡迎的專業音響設備。UM30，UM40和UM50可完全相容 Sound Ambassador 移動音響系統，UM31，UM41和UM51可相容RoadGear，Performer，和Powerpod 865和885 Plus系統，使得此系列的產品產品成為音響設置中不可或缺的得力助手！

UM 30/31/40/41/50/51

規格

系統：

RF頻率	600~870 MHz
振動模式	PLL 綜合控制振動
預設頻道	16 頻道
音頻頻率響應	50 Hz~18 kHz +/-3dB
頻寬	24MHz
操作範圍	100 公尺

接收模組

產品編號	UM-R10 & UM-R11
類型	雙接收 (True Diversity)
頻率穩定性	±0.005%
信噪比	>100 dB
RF 靈敏度	-100 dBm
影像抑制	75dB
總諧波失真	<0.5% @ 1KHz
LED指示燈	UM-R10: 紅色 LED 天線 A & B, 電源, 綠色 LED 指示燈(AF); UM-R11: 紅色指示燈(電源)
控制	UM-R10: 輸出音量, 頻道選擇 UM-R11: 頻道選擇
AF輸出阻抗	600 Ω 非平衡
靜噪	導頻 & 噪音削減
操作電壓	12-16 VDC, 500 mA
輸出連接器	20接腳插座
尺寸(寬 x 高 x 深)	61x25x123 mm

傳送器


產品編號	HT-100	BT-200
類型	手握式	腰掛式
鋼柵格形狀	圓形/正方形	無
寄生抑制	< - 60 dBc	< - 60 dBc
穩定性	+/- 0.005%	+/- 0.005%
頻率偏移	± 40 KHz	± 40 KHz
信噪比	> 100 dB (1kHz-A)	> 100 dB (1kHz-A)
頻率響應	50-18 kHz ±3dB (取決於麥克風唱頭)	50-18 kHz ±3dB (取決於麥克風唱頭)
電流消耗	100mA	100mA
LED指示燈	電源開/關, 電池電量低	電源開/關, 電池電量低
電池	2個AA三號電池	2個AA三號電池
輸出功率	< 50 mW	< 50 mW

領夾式/頭戴式電容麥克風

產品編號	ML-10	MH-20
類型	領夾式	頭戴式
頻率響應	100 Hz ~ 13 kHz	50 Hz ~ 18 kHz
極性類型	心形	心形
靈敏度(1kHz)	- 70 dB +/-3dB	- 70 dB +/-3dB
阻抗	2.2k 歐姆 +/- 30%	680 歐姆 +/- 30%
最大 SPL 1%總諧波失真	130 dB	130 dB
連接器類型	迷你XLR	迷你XLR
標準附件	風罩	風罩



UM-R10



UM-R11



HT-100



BT-200



MH-20

ML-10

V1.0 04/10/08
本廣告有變更，恕不另行通知！

PHONIC