

AM 120 MKII

1路麥克風/高電平2路立體輸入的小型混音器



AM系列為小型多功能混音器，每款均含有5-24路的單聲道麥克風/高電平和立體聲輸入聲道。在錄音棚或擴聲應用中，AM系列的超低噪音前置擴大電路設計為您帶來了高保真低噪音的音質。各單聲道的高通濾波器有效地消除了多餘的雜音，如隆隆聲，爆破聲，風雜訊和回音。單聲道的多段等化器使得您可隨心所欲地調節混音。兩組多段LED電平表和高音量的耳機輸出使得監聽混音成為輕而易舉的事情。

- ▶ 高保真超低噪音麥克風前置放大器
- ▶ 1路麥克風/高電平和2路立體聲聲道
- ▶ 單聲道輸入聲道兩段等化器
- ▶ 用於CD或磁帶答錄機的2T RTN和2T REC
- ▶ 兩組4段主電平表
- ▶ 帶音量控制的耳機輸出
- ▶ Mono輸入聲道設有峰值LED指示燈
- ▶ +48V幻象電源



規格

輸入	
總聲道數	3
平衡式單聲道麥克風/高電平聲道	1
平衡式立體聲高電平聲道	2
輔助返送	N/A
2T輸入	Stereo RCA
輸出	
Main L/R 立體聲	2 x 1/4" TS,非平衡式
錄音輸出	Stereo RCA
CTRL RM L/R	N/A
耳機	1
聲道數	3
EFX輸出	N/A
音場/平衡控制	是
音量控制	旋鈕
插入點	1
主控制區	
耳機音量控制	是
Main L/R音量控制	旋轉VR
電平表	
聲道數	2
LED燈數	4
幻象電源	+48VDC
頻率響應(麥克風輸入至任意輸出)	
20Hz-60KHz	+0/-1dB
20Hz-100KHz	+0/-3dB
串音	
(1KHz@0dBu, 頻寬20HZ-20HZ, 聲道輸入至Main L/R輸出)	
聲道音量推桿在最低位置, 其他聲道音量位置一致	<-90dB

噪音 (20Hz~20KHz; 主輸出測量頻寬, 聲道1-4單位增益, EQ平展; 所有聲道在主混音, 聲道1/3於最左端, 聲道2/4於最右端。基準=+6dBu	
主輸出@0dB, 聲道推杆在最低位置	-86.5dBu
主輸出@0dB位置時, 聲道音量推杆@一致	-84dBu
信噪比, 基準+4	>90dB
麥克風前置放大器E.I.N.(終止於150 ohms, 增益最大)	<-129.5 dBm
總諧波失真(任何輸出, 1KHz@+14dBu, 20Hz-20KHz, 聲道有輸入	<0.005%
CMRR(1KHz@-60dB,增益最大)	80dB
最大音量	
麥克風前置放大器輸入	+10dBu
所有其他輸入	+22dBu
平衡輸出	+28dBu
阻抗	
麥克風前置放大器輸入	2K ohms
所有其他輸入(除插入點以外)	10K ohms
RCA 2T輸出	1.1K ohms
均衡	
低頻均衡	80Hz
中頻均衡	N/A
高頻均衡	12KHz
高通濾波器	75Hz(-18dB/oct)
32/40位元數位效果處理器	N/A
電源要求 (外附電源, 電壓視地區而定)	100VAC, 120VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
重量	1.1kg
尺寸(寬x高x深)	155.6x50.5x244mm (6.12"x1.99"x8.82")