

DFX2000

數位效果處理器



特色

- ▶ 40位元數字效果器真實立體聲地101種令人驚異的演示
- ▶ 自然發聲的混響和延遲高清晰度地混響演示
- ▶ 帶可選串聯/並聯配置的49種效果組合
- ▶ 多達7種可調參數，以及高頻和低頻均衡
- ▶ 高解析度24位元數位/類比和類比/數位轉換器
- ▶ 100種出廠預設以及100種用戶自定義存儲單元
- ▶ 廣大的MIDI實現
- ▶ LED音量表
- ▶ 平衡式XLR和1/4" TRS輸入和輸出

描述

Phonic DFX2000可為您的表演提供強大的火力和趣味——這歸功於我們令人驚異的101種效果演示。各種效果擁有多達7種可調參數，以及低頻和高頻均衡，簡單的“比較”控制可迅速簡單地對比新舊效果之間的差異。一旦完成處理，您可將效果存儲至任一用戶自定義的預設存儲插槽。DFX2000的效果包括數不盡的混響，延遲，調製，音調轉換，動態效果，心理聲學，吉他塑音，各種濾波器，特殊效果，和許許多多的其他效果演示！快來體驗Phonic DFX2000帶給您的驚喜和震撼吧！

尺寸

DFX2000

專業數位效果處理器



規格

模擬輸入	
連接器	XLR 和 1/4" TRS
類型	RF濾波, 伺服平衡式輸入級
阻抗	24 k Ω 平衡式
額定操作電平	-10 dBV 或 +4 dBu (可調)
最大輸入電平	+4 dBu額定電平時為+15 dBu, -10 dBV額定電平時為+1 dBV
模擬輸出	
連接器	XLR 和 1/4" TRS
類型	電子伺服平衡式輸出級
阻抗	200 Ω 平衡式
最大輸出電平	+4 dBu額定電平時為+15 dBu, -10 dBV額定電平時為+1 dBV
系統規格	
頻寬	20 Hz ~ 20 kHz, +/- 3 dB
SNR	91 dB, 非加權, 20 Hz ~ 20 kHz
THD	一般為 0.018 % @ +4 dBu, 1 kHz, 0 dBu 輸入, 增益 1
串音	< -76 dB
顯示類型	4位元 14段字元LED顯示
MIDI介面	
類型	5芯 DIN插座 IN / OUT 或 THRU
數位處理	
轉換器	24位 Sigma-Delta, 128次重複取樣
取樣比	44.1 kHz
電源供應	
電壓	美國/加拿大 120 V ~, 60 Hz
	英國/澳大利亞 240 V ~, 50 Hz
	歐洲 230 V ~, 50 Hz
	常規出口型號 100 - 120 V ~, 200 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
保險絲	100 - 120 V ~: T 500 mA H
	200 - 240 V ~: T 500 mA H
功耗	最大 15 W
電源連接	標準 IEC 插座
物理屬性	
尺寸 (長x寬x高)	482.6 x 217 x 44 mm (19" x 8 1/2" x 1 3/4")
淨重	4.63 lbs (2.1 kg)