



CA120



CA240

特色

- ▶ 6路帶獨立音量控制的輸入聲道
- ▶ 120W或240W功放輸出聲道
- ▶ 主輸出低音和高音控制
- ▶ 平衡式Phoenix麥克風/高電平輸入
- ▶ 可用于“音樂保持”應用的電話輸出
- ▶ 5路立體聲RCA音樂輸入
- ▶ 1/4”和1/8” TRS插孔
- ▶ 內置警報聲和廣播音調
- ▶ 螺絲接線端子喇叭輸出
- ▶ VOX或外部開關優先靜音
- ▶ 24V電池輸入和充電開關(僅限於CA120B, CA240B型號)

描述

針對商業安裝的需求特點，Phonic特別推出了CA公共廣播處理系統系列，可為追求完美音響系統設置工程師提供強勁的動力和精確的音頻。CA設有多種專業輸入選擇和包括75V和100V的靈活的輸出模式，該系列公共廣播處理系統非常適用於背景音樂，廣播呼叫應用，以及寫字樓、酒店、工廠和教堂等場所的音樂保持輸入。CA120(B)設有6路輸入和1路120W的功放輸出，CA240(B)則擁有6路輸入和2路120W的功放輸出。每款CA公共廣播處理系統可提供各輸入聲道獨立音量控制，聲音啟動靜音功能，音樂保持輸出以及低音和高音控制。

CA系列

120W/240W公共廣播處理系統

CA120 | CA120B | CA240 | CA240B

尺寸



規格

	CA120	CA120B	CA240	CA240B
功率輸出(額定)	120W	120W	120W + 120W	120W + 120W
輸入				
RCA 輸入	4	4	4	4
1/4" 耳機插孔輸入	3	3	3	3
3.5mm 迷你身歷聲耳機插孔	1	1	1	1
頻率回應	70Hz-18kHz, +2dB	70Hz-18kHz, +2dB	70Hz-18kHz, +2dB	70Hz-18kHz, +2dB
Phoenix 輸入	1	1	1	1
連接輸入	是	是	是	是
輸出				
平衡式螺絲接線端輸出	是	是	是	是
平衡式Phoenix 輸出	是	是	是	是
分區2 (電話用途)	是	是	是	是
70V 輸出	是	是	是	是
100V 輸出	是	是	是	是
信噪比	全部 > 60dB	全部 > 60dB	全部 > 60dB	全部 > 60dB
輸入信號LED	是	是	是	是
主輸出削峰LED	是	是	是	是
高音 & 低音(輸出)	是	是	是	是
警鐘&廣播音調	是	是	是	是
VOX 閾值	是	是	是	是
輸入聲道數	6	6	6	6
輸入音量控制	6	6	6	6
主輸出音量控制	1	1	1	1
THD@ 1kHz (10% 額定輸出)	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%
電池插座	無	24V DC	無	24V DC
尺寸(寬x高x深)	483 x 105 x 293 mm (19.02" x 4.13" x 11.54")	483 x 105 x 293 mm (19.02" x 4.13" x 11.54")	483 x 105 x 293 mm (19.02" x 4.13" x 11.54")	483 x 105 x 293 mm (19.02" x 4.13" x 11.54")