

DB2 有源匹配器



特色

- 专业多功能匹配器
- 接地/浮地开关
- 连接输出的输入
- 削减控制
- 电池或幻象电源
- 坚硬金属外壳
- 磁性底座可吸附任何金属
- 无输入信号时内建电池将自动关闭

规格

频率响应	20Hz-20KHz
阻抗	输出:600Ω
	输入:>250KΩ
噪音音量	-110dB
总谐波失真@1KHz/0dB	<0.005%
输入	非平衡1/4"耳机插座
输出	平衡XLR-M
控制	开/关,接地/浮地
	节拍削减开关
	(0,-20dB和-40dB)
电源供应	9V电池或幻象电源(+18-48VDC)
尺寸(宽x高x深)	81.6x33.6x103.6mm (3.2"x1.32"x4")
净重	339g (0.75 lbs)

Phonic DB2有源匹配器可将电子乐器直接连接至调音台，高保真的对乐器输出信号进行传输。在最大化的保证信号的保真度的同时，DB2还将最小化噪音。便捷的接地浮地切换开关，可完全消除嗡嗡声。-20/-40的PAD开关可对喇叭/高电平信号进行削减，平衡式的XLR公的连接器的接收麦克风高电平信号，底座可吸附任何金属。DB2可轻松的将您的乐器连接至于计算机，是任何现场演出的理想音频工具。