

UM 30/40/50

适用于Sound Ambassador移动音响系统

UM 31/41/51

适用于RoadGear, Performer, 和Powerpod 865和885 Plus系统

UM 30 无线手持式系统

1 x HT-100 手持式传送器
1 x UM-R10 接收模块

UM 31 无线手持式系统

1 x HT-100 手持式传送器
1 x UM-R11 接收模块

UM 40 无线系统领夹式麦克风

1 x BT-200 腰挂式传送器
1 x ML-10 领夹式麦克风
1 x UM-R10 无线接收模块

UM 41 无线系统领夹式麦克风

1 x BT-200 腰挂式传送器
1 x ML-10 领夹式麦克风
1 x UM-R11 无线接收模块

UM 50 无线系统头戴式麦克风

1 x BT-200 腰挂式传送器
1 x MH-20 头戴式麦克风
1 x UM-R10 无线接收模块

UM 51 无线系统头戴式麦克风

1 x BT-200 腰挂式传送器
1 x MH-20 头戴式麦克风
1 x UM-R11 无线接收模块



特色

- ▶ 可与Sound Ambassador无线音响系统, Performer 音箱和Powerpod 865/885 Plus功率型调音台兼容的接收模块
- ▶ 频率范围: 600MHz~ 870 MHz
- ▶ 16种可选择的UHF通道预设
- ▶ 振动模式: 微处理器控制的PLL综合系统
- ▶ 接收模式: 双接收(True Diversity)
- ▶ 内建抑制和静音电路模式, 有效防止噪声
- ▶ SAW滤波器可过滤非RF声波

Phonic推出了最新款的无线麦克风系列, 可兼容Phonic最受欢迎的专业音响设备。UM30, UM40和UM50可完全兼容 Sound Ambassador 移动音响系统, UM31, UM41和UM51可兼容 RoadGear, Performer, 和Powerpod 865和885 Plus系统, 使得此系列的产品成为音响设置中不可或缺的得力助手!

UM 30/31/40/41/50/51

规格

系统:


RF频率	600~870 MHz
振动模式	PLL 综合控制振动
预设频道	16 频道
音频频率响应	50 Hz~18 kHz +/-3dB
频宽	24MHz
操作范围	100 米

接收模块

产品编号	UM-R10 & UM-R11
类型	双接收(True Diversity)
频率稳定性	±0.005%
信噪比	>100 dB
RF 灵敏度	-100 dBm
影像抑制	75dB
总谐波失真	<0.5% @ 1KHz
LED指示灯	UM-R10: 红色 LED 天线 A & B, 电源, 绿色 LED 指示灯(AF); UM-R11: 红色指示灯(电源)
控制	UM-R10: 输出音量, 频道选择 UM-R11: 频道选择
AF输出阻抗	600 Ω 非平衡
静噪	导频 & 噪音削减
操作电压	12-16 VDC, 500 mA
输出连接器	20引脚插座
尺寸(宽 x 高 x 深)	61x25x123 mm



UM-R10



UM-R11



HT-100



BT-200

MH-20



ML-10

V1.0 04/11/08
本文件若有变更, 恕不另行通知!

传送器

产品编号	HT-100	BT-200
类型	手持式	腰挂式
钢栅格形状	圆形/正方形	无
寄生抑制	< - 60 dBc	< - 60 dBc
稳定性	+/- 0.005%	+/- 0.005%
频率偏移	± 40 KHz	± 40 KHz
信噪比	> 100 dB (1kHz-A)	> 100 dB (1kHz-A)
频率响应	50-18 kHz ±3dB (取决于麦克风唱头)	50-18 kHz ±3dB (取决于麦克风唱头)
电流消耗	100mA	100mA
LED指示灯	电源开/关, 电池电量低	电源开/关, 电池电量低
电池	2节AA三号电池	2节AA三号电池
输出功率	< 50 mW	< 50 mW

领夹式/头戴式电容麦克风

产品编号	ML-10	MH-20
类型	领夹式	头戴式
频率响应	100 Hz ~ 13 kHz	50 Hz ~ 18 kHz
极性类型	心形	心形
灵敏度(1kHz)	- 70 dB +/-3dB	- 70 dB +/-3dB
阻抗	2.2k 欧姆 +/- 30%	680 欧姆 +/- 30%
最大 SPL 1%总谐波失真	130 dB	130 dB
连接器类型	迷你XLR	迷你XLR
标准附件	风罩	风罩

PHONIC