

AM 120 MKII

1路麦克风/高电平2路立体输入的小型调音台



AM系列为小型多功能调音台，每款均含有5-24路的单声道麦克风/高电平和立体声输入声道。在录音棚或扩声应用中，AM系列的超低噪音前置扩大电路设计为您带来了高保真低噪音的音质。各单声道的高通滤波器有效地消除了多余的杂音，如隆隆声，爆破声，风噪声和回音。单声道的多段均衡器使得您可随心所欲地调节混音。两组多段LED电平表和高音量的耳机输出使得监听混音成为轻而易举的事情。

- ▶ 高保真超低噪音麦克风前置放大器
- ▶ 1路麦克风/高电平和2路立体声声道
- ▶ 单声道输入声道两段均衡器
- ▶ 用于CD或磁带录音机的2T RTN和2T REC
- ▶ 两组4段主电平表
- ▶ 带音量控制的耳机输出
- ▶ Mono输入声道设有峰值LED指示灯
- ▶ +48V幻象电源



规格

输入	
总声道数	3
平衡式单声道麦克风/高电平声道	1
平衡式立体声高电平声道	2
辅助返送	N/A
2T输入	Stereo RCA
输出	
Main L/R 立体声	2 x 1/4" TS,非平衡式
录音输出	Stereo RCA
CTRL RM L/R	N/A
耳机	1
声道数	3
EFX输出	N/A
音场/平衡控制	是
音量控制	旋钮
插入点	1
主控制区	
耳机音量控制	是
Main L/R音量控制	旋转VR
电平表	
声道数	2
LED灯数	4
幻象电源	+48VDC
频率响应(麦克风输入至任意输出)	
20Hz-60KHz	+0/-1dB
20Hz-100KHz	+0/-3dB
串音	
(1KHz@0dBu, 频宽20HZ-20HZ, 声道输入至Main L/R输出)	
声道音量推杆在最低位置, 其它声道音量位置一致	<-90dB

噪音(20Hz~20KHz; 主输出测量频宽, 声道1-4单位增益, EQ平展; 所有声道在主混音, 声道1/3于最左端, 声道2/4于最右端。基准+6dBu	
主输出@0dB, 声道推杆在最低位置	-86.5dBu
主输出@0dB位置时, 声道音量推杆@一致	-84dBu
麦克风前置放大器E.I.N.(终止于150ohms, 增益最大)	<-129.5 dBm
总谐波失真(任何输出, 1KHz@+14dBu, 20Hz-20KHz, 声道有输入)	<0.005%
CMRR(1KHz@-60dB,增益最大)	80dB
最大音量	
麦克风前置放大器输入	+10dBu
所有其它输入	+22dBu
平衡输出	+28dBu
阻抗	
麦克风前置放大器输入	2K ohms
所有其它输入(除插入点以外)	10K ohms
RCA 2T输出	1.1K ohms
均衡	
低频均衡	80Hz
中频均衡	N/A
高频均衡	12KHz
高通滤波器	75Hz(-18dB/oct)
32/40位数字效果处理器	N/A
电源要求	
(外附电源, 电压视地区而定)	100VAC, 120VAC, 220-240VAC, 50/60Hz
重量	
	1.1kg
尺寸(宽x高x深)	
	155.6x50.5x244mm (6.12"x1.99"x8.82")