

DFX2000

数字效果处理器



特色

- ▶ 40位数字效果器真实立体声地101种令人惊异的演示
- ▶ 自然发声的混响和延迟高清晰度地混响演示
- ▶ 带可选串联/并联配置的49种效果组合
- ▶ 高达7种可调参数，以及高频和低频均衡
- ▶ 高解析度24位数字/模拟和模拟/数字转换器
- ▶ 100种出厂预设以及100种用户自定义存储单元
- ▶ 广大的MIDI实现
- ▶ LED音量表
- ▶ 平衡式XLR和1/4"TRS输入和输出

描述

Phonic DFX2000可为您的表演提供强大的火力和趣味——这归功于我们令人惊异的101种效果演示。各种效果拥有多达7种可调参数，以及低频和高频均衡，简单的“比较”控制可迅速简单地对比新旧效果之间的差异。一旦完成处理，您可将效果存储至任一用户自定义的预设存储插槽。DFX2000的效果包括数不尽的混响，延迟，调制，音调转换，动态效果，心理声学，吉他塑音，各种滤波器，特殊效果，和许许多多的其他效果演示！快来体验Phonic DFX2000带给您的惊喜和震撼吧！



规格

模拟输入	
连接器	XLR 和 1/4" TRS
类型	RF滤波, 伺服平衡式输入级
阻抗	24 kΩ 平衡式
额定操作电平	-10 dBV 或 +4 dBu (可调)
最大输入电平	+4 dBu额定电平时为+15 dBu, -10 dBV额定电平时为+1 dBV
模拟输出	
连接器	XLR 和 1/4" TRS
类型	电子伺服平衡式输出级
阻抗	200 Ω平衡式
最大输出电平	+4 dBu额定电平时为+15 dBu, -10 dBV额定电平时为+1 dBV
系统规格	
频宽	20 Hz ~ 20 kHz, +/- 3 dB
SNR	91 dB, 非加权, 20 Hz ~ 20 kHz
THD	一般为 0.018 % @ +4 dBu, 1 kHz, 0 dBu 输入, 增益 1
串音	< -76 dB
显示类型	4位 14段字符LED显示
MIDI界面	
类型	5芯 DIN插座 IN / OUT 或 THRU
数字处理	
转换器	24位 Sigma-Delta, 128次重复取样
取样比	44.1 kHz
电源供应	
电压	美国/加拿大120 V ~, 60 Hz 英国/澳大利亚 240 V ~, 50 Hz 欧洲 230 V ~, 50 Hz 常规出口型号 100 - 120 V ~, 200 - 240 V ~, 50 - 60 Hz
保险丝	100 - 120 V ~: T 500 mA H 200 - 240 V ~: T 500 mA H
功耗	最大15 W
电源连接	标准IEC插座
物理属性	
尺寸(长x宽x高)	482.6 x 217 x 44 mm (19" x 8 1/2" x 1 3/4")
净重	4.63 lbs (2.1 kg)