

特色

- ▶ 超轻量化的高耐用结构 (9.5公斤) 可以电池驱动之多功能音频系统
- ▶ 200瓦特D类放大技术
- ▶ 耐冲击的聚合物箱体及内部支架设计
- ▶ 1英吋纯钛高音及8英吋低音单体
- ▶ 50Hz-18kHz间平坦的频率响应曲线
- ▶ 内建的两声道调音台:双复合式输入端子(XLR及¼英吋),RCA,及迷你立体声
- ▶ 具自动扫频技术的进阶无线麦克风系统
- ▶ 具功率输出的Speakon端子可额外连接高达两支的被动式扬声器
- ▶ 完成充电的电池具备8-10小时的操作时间
- ▶ 电池保护电路可以有效保护使用中的充电电池
- ▶ 旋钮式的均衡器及回音残响控制
- ▶ 人声优先输出电路
- ▶ 内建麦克风存放槽
- ▶ 多功能的CD播放器及MP3播放器/录音机(选购)

概观

Safari 2000是Phonic最新的多功能电池驱动音频系统.先进的D类放大技术可以提供200瓦特的能量使Safari 2000可以使用在300人左右的场合.仅9公斤的超轻量化设计使Safari 2000具备了高度的便携性.耐用的聚合物箱体,圆弧倒角设计,及内部的支架结构等设计皆能有效地强化了Safari 2000的耐用度.并且使用了最优质的扩大机和充电电池,使得Safari 2000可以在不到8小时内充电完成并持续使用8至10小时.内建的2声道调音台提供了Neutrik的复合式输入端,RCA,和迷你立体声等弹性的输入选择.对Safari 2000进行系统扩充也相当的简易,因为内建的Speakon功率输出可以额外连接高达两支的被动式扬声器.还有可供选购的自动扫频无线麦克风系统,CD/USB拨放器和录音机,及USB的录音机皆可以将Safari 2000扩充为更强大的多功能音频系统.无论您是街头艺人,老师,商店使用或商务使用,耐用且弹性的全功能Safari 2000将会是您最佳的选择

进阶的电子组件 进阶的可靠度

Phonic的工程师以最佳的可靠度及耐用度做为Safari 2000的开发准则.内建的扩大机,电源供应器和电池在推出前即经历了1000小时的实际测试及实验室测试,无论是在高温或极低温,甚至是潮湿的恶劣环境,及撞击测试和波动电压等考验,Safari 2000皆可以通过测试



具自动扫频技术的进阶无线麦克风系统

Safari搭载的自动扫频系统同时具备了简易的操作特性,只需要一个按键即可在6秒内进行最佳传输频段扫描并同步发射器及接收器.同时,专利的噪讯消除电路可确保讯号的纯净度.无线接收范围则高达40公尺(131 英尺)为了提供最优质的灵敏度及声音质量,所有Safari的无线麦克风皆搭载了钕磁铁音头,共有手持式,头戴式,或领夹式等选择



选项和配件



手持式无线麦克风系统
(WM-1S)



领夹式无线麦克风系统
(WL-1S)



头戴式无线麦克风系统
(WH-1S)



CD/USB MP3播放器和录音机
(SAFARI CD/USB)



USB播放器和录音机(MP3/WMA)
(USB-R1)



被动式扩充扬声器
(SAFARI 2000P)

配件选配

Safari 2000 基本配备:

- ▶ Safari 2000

Safari 2000 SYS1 包含以下配备:

- ▶ Safari 2000
- ▶ WM-1S 无线手握麦克风系统一组
- ▶ CD/USB MP3 播放/录音 器

Safari 2000 SYS2 包含以下配备:

- ▶ Safari 2000
- ▶ WM-1S 无线手握麦克风系统一组
- ▶ USB-R1 USB MP3 播放/录音 器

SAFARI 2000

200瓦特可携式多功能音频系统

无线规格

无线发射器规格

	WM-1 (手持式发射器)	WB-1 (皮夹式发射器)
频率范围 (可选择的)	500-875MHz (可选择的)	500-875MHz (可选择的)
机壳材质	ABS	ABS
带宽	25MHz	25MHz
震荡发射	<-55dBc	<-55dBc
最大偏移范围	±68KHz	±68KHz
最大输入音压	148dB SPL	148dB SPL
电池	AA×2 碱性电池 >12小时电池操作时间	AA×2 碱性电池 >12小时电池操作时间
备注	请与业务代表确认您使用地区的最佳频段	

无线接收器规格

	WR-1 (无线接收器)
频率范围 (可选择的)	500-875MHz (可选择的)
震荡模式	PLL synthesized
带宽	25MHz
默认频道	16 组非交错声道
接收模式	CPU 差异控制科技
静音控制	自动优化静音控制
显示	频道显示 LED, 4 x 射频显示 LED, 4 x 音频显示 LED
灵敏度	6dBμV, at S/N>80dB
最大偏移范围	±68KHz
震荡发射	<80dB
频率响应	50Hz~16KHz
噪讯比	>100dBA
总谐波失真	<0.5% @ 1KHz (Dev.=40KHz)
音频输出	300mV rms
电源供应	DC 12~15V
消耗电流	<190 mA
运作温度范围	-10~60℃
备注	请与业务代表确认您使用地区的最佳频段

SAFARI 2000

200瓦特可携式多功能音频系统

规格与尺寸

Safari 2000	
扩大机技术	D类放大 x 2
扩大机规格	200 Watt Peak / 100 Watt RMS (8欧姆负载)
电源技术	交换式电源
低音单体	8"
高音单体	1"
频率响应	50 Hz - 18kHz
均衡器	旋钮控制
效果器	回音残响
输入	2 声道调音台: 复合式输入 / RCA / 迷你立体声
输出	RCA 单声道
	Speakon 端子功率输出
电池指示器	充电指示 / 电量指示 LED
分音器	精准调教
人声优先输出电路	是
箱体材质	聚合物
配件	无线麦克风, 无线接收器, CD/MP3/录音机
无线麦克风	自动扫频技术
电池规格	12V 7.2aH 铅酸电池
电池使用时间	8 - 10小时
麦克风存放空间	是 x 2
尺寸(高x宽x深)	418 x 292 x 252 mm (16.5" x 11.5" x 9.9")
净重	9.5 kg (21 lbs)

