

mREC

用於Phonic IS16 Digital Mixer的多軌錄音擴充卡



特色

- ▶ 16 x 16 FireWire / USB2.0介面，用於IS16 Digital Mixer
- ▶ 可進行高品質數位錄音，相容大部分數位工作站軟體
- ▶ 取樣頻率高達96kHz，24位元
- ▶ FireWire/USB介面，可相容Mac OSX和Windows XP / Vista / 7
- ▶ 可直接通過USB2.0對硬碟或隨身碟錄音
- ▶ 相容USB3.0隨身碟(thumb drive)
- ▶ 可同時將多達16路聲道以WAV文件形式存儲至USB隨身碟
- ▶ 錄音具備16位元或24位元解析度，取樣頻率最高可調節至96kHz
- ▶ 可通過電腦將單獨的音軌回傳至各自對應的聲道

描述

mREC擴充卡是一款用戶可自行安裝的FireWire / USB2.0 / USB3.0介面，用於Phonic IS16 Digital Mixer。通過安裝IS16擴充卡，用戶可從IS16 Digital Mixer獲得所有的16路輸入聲道，然後將它們傳送至電腦進行多軌錄音。之後這16路聲道可直接回傳至各自對應的聲道，用戶也可另外開關一路聲道製作成submix，直接在電腦上進行監聽。用戶還可直接對USB硬碟或隨身碟同時錄製多達16音軌。錄製成功的錄音將具備16-位元或24-位元，取樣頻率在44.1kHz和96kHz之間，音質完全達到CD或DVD標準。錄製完成後，用戶可將隨身碟或硬碟連接至PC或Mac電腦，然後下載音軌至工作站項目。用戶還可直接在Main Mix中播放WAV文件，以進一步最佳化現場應用效果。擁有方便，值得信賴的錄音和播放功能，以及高品質的PC和Mac輸入和回傳信號，mREC擴充卡無疑對Phonic傑出的數位混音器IS16 Digital Mixer起到錦上添花之功，增色不少。

規格

型號	USB 2.0/3.0隨身碟 USB 2.0硬碟
錄音媒體	USB隨身碟 / 硬碟
量子化 (內部處理)	內 24-位元
取樣比	44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz和96 kHz
同時錄音/播放最大音軌數目	16路聲道 (44.1 kHz / 48 kHz) 8路聲道 (88.2 kHz / 96 kHz)
參考信號	內部時鐘, 外部Word Clock, 外部數位信號

連接器

A類USB插座

